

WP : Work Profile / FMD : Fully Managed Device / COPE : Corporate Owned Personally Enabled

- ・「Android OS」のバージョンアップに伴い、Android端末のOSが異なる場合があります。プレイ制御を実施する場合は、事前検証を十分に行った上で実施ください。
- ・プレイヤーサーバー、音楽モード、その他機能を実装した機能が有効になっている端末でBGA Agent/BGDM AntiVirusが正常に動作している可能性があるため、設定しないようお願いします。
- ・Android OS8から9の間の仕様が変更されています。従来のOS7の画面とは異なしますのでご注意ください。
- ・Android OS8以降のFMDにて、「リモート操作」にてBGA Agent「Playストア」「BGAgent」「プレイストア」「投函」は制御することができません。
- ・Android OS8以降のFMDにて、端末上のパスワード保護機能により「任意指定した場合、端末の情報取得時やプレイ進捗時にパスワード確認が「スライド」に変更される場合がございます。
- ・EMM識別子を使用したFMDのアクティベーションが正常に完了しない場合は、デバイス一旦リセットし、QRコードでのアクティベーションを試みさせていただきます様、お願いいたします。

「○」:提供 「-」:サポート対象外

[illegible]

[illegible]





|        |          |                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | Pixel 4a |    | v10 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を食む通話を行うことができます。</li> <li>OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>OS 8.0 以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>OS6.0以降では、権限制限の「開発者モード」を設定するも、自動的にONになりません。</li> <li>OS9.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無制限ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>OS 10 以降では、「サザング &amp; モバイルポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>デバイス登録中にロック画面が表示されることがあります。</li> <li>設定「電話」/Playストア/SmartLauncher/PixelLauncherのアプリは制御できません。</li> <li>デバイス登録中に「カメラ」が解放し、使えていますと通知されたダイアログが表示される場合があります。</li> <li>制御ポリシーで位置情報取得方法を高精度で設定し、デバイスでも位置情報の設定をしている状態で再起動を実施すると、位置情報の設定ダイアログが表示される場合がありますが、設定は変更されておきません。OKボタンを押下して閉じてください。</li> <li>「ファクトリーリセット」の保証が有効な状態でリモートワイフを実施し、その後デバイス登録時に誤ったアカウント正しいアカウントの順番で入力するとエラーになる場合があります。もう一度続けて正しいアカウントを入力頂くエラーが解消されます。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)」インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BOAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>「連絡帳」/Playストア/「Battery Not Optimized」のアプリは制御できません。</li> <li>BOAgentが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ソフトバンク | Pixel 4a |    | v11 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を食む通話を行うことができます。</li> <li>OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>OS 8.0 以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>OS6.0以降では、権限制限の「開発者モード」を設定するも、自動的にONになりません。</li> <li>OS9.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無制限ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>OS 10 以降では、「サザング &amp; モバイルポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS11以降では、デバイス登録解除を実施するとデバイスが初期化されます。</li> <li>OS11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BOAgentが停止し、BOAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>デバイス登録中にロック画面が表示されることがあります。</li> <li>設定「電話」/Playストア/SmartLauncher/PixelLauncherのアプリは制御できません。</li> <li>ポリシーの制御メッセージ、デバイス管理アプリメッセージに11ヶの連続する数字を設定すると、デバイスで押す可能なリンクとして表示されます。</li> <li>制御ポリシーで位置情報取得方法を高精度で設定し、デバイスでも位置情報の設定をしている状態で再起動を実施すると、位置情報の設定ダイアログが表示される場合がありますが、設定は変更されておきません。OKボタンを押下して閉じてください。</li> <li>「ファクトリーリセット」の保証が有効な状態でリモートワイフを実施し、その後デバイス登録時に誤ったアカウント正しいアカウントの順番で入力するとエラーになる場合があります。もう一度続けて正しいアカウントを入力頂くエラーが解消されます。</li> <li>デバイスがロック中に再起動をするとこのアプリを閉くことはできませんのダイアログが表示されることがあります。OKボタンを押下して閉じてください。</li> <li>カメラを禁止のポリシー一適用にカメラを起動すると、制御ダイアログが表示されずカメラが終了します。</li> <li>インストールアプリ/制御時、(不明なアプリのインストールを許可)権限を許可した後にインストール開始ダイアログが表示されない場合がありますが、拒否するとインストール権限のポップアップが表示され、インストールを選択するとアプリがインストールされます。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)」インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BOAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 11 以降では、端末のロック未設定かつ統一ロックがONの状態、WorkProfileのみパスワード義務化を設定すると統一ロックがOFFになります。</li> <li>OS 11 以降では、統一ロックのOFF状態で、WorkProfileのみパスワード義務化を設定している場合、統一ロックをONにするWorkProfile用一に設定されたパスワードが適用され、パスワード解除の状況になります。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした上、BOAgentが停止し、BOAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>「Files」/Playストア「連絡帳」のアプリは制御できません。</li> <li>インストールアプリ/制御時、(不明なアプリのインストールを許可)権限を許可した後にインストール開始ダイアログが表示されない場合がありますが、拒否するとインストール権限のポップアップが表示され、インストールを選択するとアプリがインストールされます。</li> <li>BOAgentが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul> |
| ソフトバンク | Pixel 4a |  | v12 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を食む通話を行うことができます。</li> <li>OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>OS 8.0 以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>OS6.0以降では、権限制限の「開発者モード」を設定するも、自動的にONになりません。</li> <li>OS9.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無制限ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>OS 10 以降では、「サザング &amp; モバイルポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS11以降では、デバイス登録解除を実施するとデバイスが初期化されます。</li> <li>OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>スクリーンキャプチャーを禁止「ポリシー」を適用した際、設定アプリの画面とステータスバーの画面上部から下に表示される画面は制御されます。スクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>「ファクトリーリセット」の保証が有効な状態でリモートワイフを実施し、その後デバイス登録時に誤ったアカウント正しいアカウントの順番で入力するとエラーになる場合があります。もう一度続けて正しいアカウントを入力頂くエラーが解消されます。</li> <li>設定「電話」/Playストア/SmartLauncherのアプリは制御できません。</li> <li>位置情報情報の使用をOFFにしているデバイスへ位置情報取得ポリシーを適用すると、サーバとの通信やロック画面解除のタイミングにおいて、権限設定の有効/無効に関わらず位置情報権限の許可画面が繰り返し表示される場合があります。</li> <li>位置情報情報の使用をOFFにしているデバイスへ位置情報取得ポリシーを適用すると、サーバとの通信やロック画面解除のタイミングにおいて、権限設定の有効/無効に関わらず位置情報権限の許可画面が繰り返し表示されることがあります。</li> <li>ポリシーの制御メッセージ、デバイス管理アプリメッセージに11ヶの連続する数字を設定すると、デバイスで押す可能なリンクとして表示されます。</li> <li>デバイスがロック中に再起動をするとこのアプリを閉くことはできませんのダイアログが表示されることがあります。</li> <li>デバイス登録中にロック画面が表示されることがあります。</li> <li>Android Enterpriseのワークプロファイル登録方式で登録している場合、デバイス登録中に仕事前のプロファイルが通知されませんのダイアログが表示されることがあります。OKボタンを押下してデバイス登録を継続してください。FMDでは仕事前プロファイルは使用しないため、OKボタンを押下しても機能に影響はございません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <p>今後提供予定です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





[illegible]

[illegible]



|        |          |                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | Pixel 6  |    | v13 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 10 以降では、「サザンク&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真ん中画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-Playストア/連絡帳のアプリは制御できません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-「ポリシー期間満了」を設定したポリシーを適用していても、定期通信のタイミングが、設定した期間より5分程度遅れます。</li> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 10 以降では、「サザンク&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真ん中画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-Playストア/連絡帳のアプリは制御できません。</li> </ul> <p>(COPE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-「ポリシー期間満了」を設定したポリシーを適用していても、定期通信のタイミングが、設定した期間より5分程度遅れます。</li> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 10 以降では、「サザンク&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真ん中画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-Playストア/連絡帳のアプリは制御できません。</li> </ul> |
| ソフトバンク | Pixel 6  |  | v14 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても、自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまいう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「サザンク&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真ん中画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-OS 14 の古いバージョンでご利用の場合、機能制限の「アプリ設定」/「アプリ権限設定」を設定しても、デバイスの等身と通知画面のみの権限設定が固定されない場合があります。</li> <li>-設定/電話/Playストア/SmartLauncher/Pixel Launcher/BCAgentは「アプリ制御」ポリシーの対象外とされます。</li> <li>-「アップデート禁止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」の確認およびアップデート実行が行えます。</li> <li>-Wi-Fi設定(証明書)でAPを配布できません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ソフトバンク | Pixel 6a |  | v12 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまいう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「サザンク&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真ん中画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-設定/電話/Playストア/Pixel Launcherのアプリは制御できません。</li> <li>-「マイナーバージョンへのアップデートを禁止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するアップデート禁止されている箇所画面下部に表示されず、アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。</li> <li>-「マイナーバージョンへのアップデートを禁止」対象としないかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまいう場合があります。</li> <li>-OS 11 以降では、統一ロックが未設定且つ統一ロックがONの状態で、WorkProfileのみパスワード最初を要求すると統一ロックがOFFになります。</li> <li>-OS 11 以降では、統一ロックOFFの状態で、WorkProfileのみパスワード最初化を設定している場合、統一ロックをONにするとWorkProfile用に設定されていたパスワードが継承されず、パスワード無し状態になります。</li> <li>-OS 12 以降では、WorkProfileでパスワードポリシーの設定方式(機能)が「設定できません。</li> <li>-WorkProfileでパスワードポリシーを設定する場合は、「パスワードポリシーの設定方式(機能)」をご利用ください。</li> <li>-「Google Playストア/連絡帳のアプリは制御できません。</li> <li>-BODMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-OS 12 以降において、デバイス登録時に位置情報の権限を「許可する」を押下すると、許可するかどうかの所定アプリが実行されるようになります。「正しい」アプリの使用目的のみ「正しい」アクセスを許可してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|        |             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | Pixel 7a    | v14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が表示されなくなります。<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態でも、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONにになります。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザンヌ&モバリスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートスレーパーCON/OFFの切り替えはできます。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストールと権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消滅します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキープチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真・真画面のスクリーンキープチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限」を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイルで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-OS 14の古いバージョンをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの写真と動画のみの権限設定が固定できない場合があります。<br>-設定「電話」>Playストア>Pixel Launcherのアプリは制御できません。<br>-Wi-Fi設定(証明)でEAPを配布できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ソフトバンク | Pixel 7a    | v15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が表示されなくなります。<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態でも、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONにになります。<br>-OS 8.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになります。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザンヌ&モバリスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートスレーパーCON/OFFの切り替えはできます。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストールと権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消滅します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキープチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真・真画面のスクリーンキープチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限」を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイルで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-OS 15以降では、デバイスロック中に、設定アプリはロックされます。<br>-OS 15以降では、ファクトリリセットの解除用Googleアカウントを設定していない、初期化後の再キックアップ時に、アカウントの入力をスキップできません。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が表示されなくなります。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-ポリシーのWi-Fi設定で指定されたSSIDであっても、デバイスの「接続可能なネットワーク」のSSID一覧でもそのSSIDがBCAgentで管理されている旨の表示がされます。<br>-Wi-Fi設定(証明)でEAPを配布できません。<br>-Playストア / 設定 / 電話のアプリは制御できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ソフトバンク | Pixel 8a    | v14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が表示されなくなります。<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態でも、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONにになります。<br>-OS 8.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになります。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザンヌ&モバリスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートスレーパーCON/OFFの切り替えはできます。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストールと権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消滅します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキープチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真・真画面のスクリーンキープチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限」を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイルで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-OS 15以降では、デバイスロック中に、設定アプリはロックされます。<br>-OS 15以降では、ファクトリリセットの解除用Googleアカウントを設定していない、初期化後の再キックアップ時に、アカウントの入力をスキップできません。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が表示されなくなります。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-Bluetooth設定変更を禁止設定したポリシーを適用している、当該機からペアリングを遂行した場合は、ペアリング設定が可能です。<br>-Wi-Fi設定(証明)でEAPを配布できません。<br>-Playストア / 設定 / 電話のアプリは制御できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ソフトバンク | Pixel 8a    | v15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が表示されなくなります。<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態でも、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONにになります。<br>-OS 8.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになります。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザンヌ&モバリスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートスレーパーCON/OFFの切り替えはできます。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストールと権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消滅します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキープチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真・真画面のスクリーンキープチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限」を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイルで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-OS 15以降では、デバイスロック中に、設定アプリはロックされます。<br>-OS 15以降では、ファクトリリセットの解除用Googleアカウントを設定していない、初期化後の再キックアップ時に、アカウントの入力をスキップできません。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が表示されなくなります。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-Bluetooth設定変更を禁止設定したポリシーを適用している、当該機からペアリングを遂行した場合は、ペアリング設定が可能です。<br>-Wi-Fi設定(証明)でEAPを配布できません。<br>-Playストア / 設定 / 電話のアプリは制御できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ソフトバンク | Pixel 8 Pro | v15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が表示されなくなります。<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態でも、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONにになります。<br>-OS 8.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになります。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザンヌ&モバリスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートスレーパーCON/OFFの切り替えはできます。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストールと権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消滅します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキープチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真・真画面のスクリーンキープチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限」を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイルで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-パスワードリセット後、設定アプリにある現在のパスワードを確認が更新されます。パスワードリセット自体は正常に行われます。デバイスの再起動より事後が発生し、設定の設定を反映した表示になること確認しております。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が表示されなくなります。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が表示されなくなります。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-Bluetooth設定変更を禁止設定したポリシーを適用している、当該機からペアリングを遂行した場合は、ペアリング設定が可能です。<br>-Wi-Fi設定(証明)でEAPを配布できません。<br>-パスワードのリセット、設定アプリにある現在のパスワードを確認(任意)のポリシーを適用しても、認証利用が可能です。<br>-「スタートアップメニュー」に遷移するとアップデート阻止されている旨が画面下部に表示されます。<br>-「スタートアップメニュー」へのアップデートを拒否した場合、「アップデート阻止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート阻止されている旨が画面下部に表示されます。<br>-スタートアップメニューへのアップデートを阻止しようとするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。<br>-Playストア / 設定 / 電話のアプリはアプリ毎にポリシーの対象となります。<br>-デフォルトポリシーに「アカウント追加/削除の禁止」が含まれている場合、デバイス登録後、Googleのアプリ(Googleのアプリが利用されている)とがあります。<br>-Bluetooth設定変更を禁止したポリシーを適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができます。スタートスレーパーからON/OFFの操作ができます。 |

|        |                         |                                                                                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | Pixel 9                 |    | v14    | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サージングとモバイルポストの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーン・キャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽の両面のスクリーン・キャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイムラインで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS 14 の古いバージョンをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」で「アプリ権限設定」を設定しても、デバイスの写と真の両面のみで権限設定が固定できない場合があります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止していない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。</li> <li>「ポリシー」の「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>「Playストア 設定」電話/Playストアアプリは「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ソフトバンク | Pixel 9                 |    | v15    | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サージングとモバイルポストの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーン・キャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽の両面のスクリーン・キャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイムラインで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS 14 の古いバージョンをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」で「アプリ権限設定」を設定しても、デバイスの写と真の両面のみで権限設定が固定できない場合があります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止していない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。</li> <li>「ポリシー」の「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>BCAgentの「使用状況へのアクセス」の権限を許可しないにもかかわらず、権限許可が要求されない場合があります。端末の設定アプリから「使用状況へのアクセス」権限にて、BCAgentアプリの権限を許可してください。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>電話/Playストア 設定は「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。</li> <li>Playストアの権限：指定方法制限なし(生体認証不可)のポリシーを適用しても、顔認証の利用が可能です。</li> <li>デフォルトポリシーに「アカウント追加・削除の禁止」が含まれている場合、デバイス登録後、Googleドライブ/GoogleTVのアプリが制御されていることがあります。</li> <li>起動時権限設定をすべて拒否に設定したポリシーを適用しても、アプリ機能がすべて許可に設定される場合があります。「アプリ設定」の「アプリ権限設定」にて「拒否」に変更してください。</li> <li>Bluetooth設定変更を禁止「ポリシー」を適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができません。ステータスバーからはON/OFFの操作ができます。</li> </ul> |
| ソフトバンク | Pixel 9a                |  | v16    | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サージングとモバイルポストの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーン・キャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽の両面のスクリーン・キャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイムラインで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS 14 の古いバージョンをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」で「アプリ権限設定」を設定しても、デバイスの写と真の両面のみで権限設定が固定できない場合があります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止していない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。</li> <li>「ポリシー」の「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>「Pixel Launcher」設定：電話/Playストアアプリは「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>Playストアの権限：指定方法制限なし(生体認証不可)のポリシーを適用しても、顔認証の利用が可能です。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート停止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート停止されている旨が画面下部に表示されず、アップデート画面に遷移してしまいます。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートを停止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> <li>デフォルトポリシーに「アカウント追加・削除の禁止」が含まれている場合、デバイス登録後、Googleドライブ/GoogleTVのアプリが制御されていることがあります。</li> </ul>                                                                                                             |
| ソフトバンク | Pixel 10                |  | v16    | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サージングとモバイルポストの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーン・キャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽の両面のスクリーン・キャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイムラインで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS 14 の古いバージョンをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」で「アプリ権限設定」を設定しても、デバイスの写と真の両面のみで権限設定が固定できない場合があります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止していない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。</li> <li>「ポリシー」の「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>「Pixel Launcher」設定：電話/Playストアアプリは「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>Playストアの権限：指定方法制限なし(生体認証不可)のポリシーを適用しても、顔認証の利用が可能です。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート停止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート停止されている旨が画面下部に表示されず、アップデート画面に遷移してしまいます。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートを停止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| ソフトバンク | DIGNO® F SoftBank 503KC |  | v6.0.1 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | <p>※2022年9月30日をもってサポートを終了いたしました</p> <p>(共通)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「標準ホーム」や特定のアプリが異常終了するポップアップが表示される場合がありますが、デバイスへ影響はありません。</li> </ul> <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 4.0以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去ができません。</li> <li>機能制限の「強制的に時刻自動設定をオンにする」が設定されません。</li> <li>OS 4.2以降では、デバイスの睡眠モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、機能モードがON/OFFになりません。</li> <li>OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電源を付く電話をすることができません。</li> <li>機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>制御ポリシーにて、「位置情報の取得禁止」を実施した場合、Bluetoothの使用可能なデバイスの検索ができません。</li> <li>SDカードを挿入する前に制限ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>(Work Profile)</li> <li>提供していません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|        |                         |                                                                                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | DIGNO® G SoftBank 602KC |    | v7.1.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(共通)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリーセーバー、省電力モード、その他電池消費を抑える機能が有効になっている場合、BCAgentが正常に動作しない可能性がありますので、設定しないでください。</li> </ul> <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>・OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>・OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>・OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>・SDカードを挿入する前に制限ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>・機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。</li> <li>・OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>・OS7.0以降では、データセーブ機能を有効にするにはBDMアンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>・Wi-Fi機能が働いていない、Wi-Fi機能に関する機能制限が設定しても解除されません。</li> <li>・端末の仕様に、初回電源投入後のアクティベーション完了時に自動で端末が再起動する場合があります。再起動後BCAgentがインストールされていない場合は、初期化の上、再度アクティベーションから実行してください。</li> <li>・DIGNO Gのソフトウェアのバージョンが「1.030HA」以前で、MDMからセザリングの使用を禁止にした状態で「データセーブ」を有効にするとデバイスが再起動(ループ)または文書化となり利用できない状態となります。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS7.0以降では、機能制限の「アプリ確認の無効化を禁止」をOFFにしても、設定「Google」セキュリティ内の「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効のまま固定化されます。</li> <li>・BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>・managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ソフトバンク | DIGNO® J 704KC          |    | v8.1.0 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>・OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。</li> <li>・OS6.0以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されません。</li> <li>・OS7.0以降の場合、データセーブ機能を「有効にした場合バックグラウンド通信が制限されるため、アンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>・SDカードを挿入する前に制限ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>・アプリ画面ポリシーで「ジュニアホーム」を制御することはできません。</li> <li>・制御ポリシーでBluetoothの設定変更を禁止すると、「設定」&gt;「接続済みの端末」のBluetoothのON/OFF切替ボタンがOFFの状態では非活性となり切替ができなくなります。</li> <li>・BCAgentは常駐アプリのため、BCAgentのアプリアイコンに通知バッチが表示されます。</li> <li>・端末の仕様に、初回電源投入後のアクティベーション完了時に自動で端末が再起動する場合があります。再起動後BCAgentがインストールされていない場合は、初期化の上、再度アクティベーションから実行してください。</li> <li>・デバイス登録時に「時計が停止しました」というメッセージが表示され、ホーム画面の時計が停止する場合があります。時計が停止した場合、再起動を実施ください。</li> <li>・端末上でパスワード設定されていない場合、パスワードポリシーを適用しても設定を促すポップアップが表示されません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS7.0以降では、「アプリ確認の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態では固定化されます。</li> <li>・BCAgentは常駐アプリのため、BCAgentのアプリアイコンに通知バッチが表示されます。</li> <li>・BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>・managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ソフトバンク | DIGNO® BX 901KC         |    | v9     | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ禁止にUSB ストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>・OS6.0以降では、パスワードポリシーの適用およびパスワードを設定しないと、リモートロックがかかりません。</li> <li>・OS6.0以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されません。</li> <li>・OS6.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>・「セザリング &amp; モバイルスポットの設定変更の禁止」ポリシーを適用した場合、セザリング機能が制限されますが「セザリング」機能は利用可能となります。</li> <li>・「非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール」設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>・リモートロック時、アプリ制御時に「電話」アプリを制御することができません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS 7.0 以降では、「アプリ確認の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態では固定化されます。</li> <li>・「非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール」設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>・「開発者モード(デバッグ機能)」を禁止する「ポリシー」を適用した場合でも、開発者モードが制限されません。</li> <li>・BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>・managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ソフトバンク | DIGNO® BX 901KC         |  | v10    | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>・OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>・OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>・OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>・OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>・OS 6.0 以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>・OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。</li> <li>・OS6.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>・OS 10 以降では、「セザリング &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープモードでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>・OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>・「QRコードを使用してデバイス登録時にBCAgentのアプリが起動しない場合は、デバイスを初期化して再度デバイス登録からやり直してください。</li> <li>・設定「電話」/「Playストア」/「Smart Launcher」のアプリは制御できません。</li> <li>・「フックリーセント」の機能が有効な状態でリモートワイプを実施し、その後デバイス登録時に誤ったアカウントで正しいアカウントの画面で入力するとエラーになる場合があります。もう一度誤って正しいアカウントを入力し直すとエラーが解消されます。</li> <li>・BCAgentの提供元不明アプリをOFFにするBCAgentが一時的に停止しますがしばらくすると自動で再度再起動します。</li> <li>・制御ポリシーで位置情報取得方法を高精度で設定し、デバイスでも位置情報の設定をしている状態で再起動を実施すると、位置情報の設定ダイアログが表示される場合があります。設定が変更されておりません。OKボタンを押して閉じてください。</li> <li>・デバイス登録中にロック画面が表示されることがあります。</li> <li>・デバイスがロック中に再起動するとこのアプリを閉くことはできません)のダイアログが表示されることがあります。OKボタンを押して閉じてください。</li> <li>・デバイス登録時、GoogleDrive(GooglePlay)と「iTV/Keep」のアプリが制御されていることがあります。アプリを利用するアカウントを端末へ追加しないと、アプリを利用することが出来ません。</li> <li>・「セザリング &amp; モバイルスポットの設定変更の禁止」ポリシーを適用した際、接続中のUSB/セザリングが解除されます。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS 6.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール」設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>・OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>・「非Google Play」アプリの通知がアプリは制御できません。</li> <li>・デバイス管理者を閉くと「通知」をタップして権限を許可してくださいと通知が表示される場合があります。</li> <li>・BCAgentの提供元不明アプリをOFFにするBCAgentが一時的に停止しますがしばらくすると自動で再度再起動します。</li> <li>・BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul>                 |
| ソフトバンク | DIGNO® BX2              |  | v11    | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>・OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>・OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>・OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>・OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>・OS 6.0 以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>・OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。</li> <li>・OS6.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>・OS 10 以降では、「セザリング &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープモードでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>・OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>・OS11以降では、デバイス登録時に「通知」が表示され、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>・OS 11 以降では、デバイスに「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>・「パスワードポリシー」で生体認証不可を選択しても生体認証が制限されず、設定することができません。</li> <li>・「ポリシー」で「電話」アプリは制御できません。</li> <li>・「電話」/「Playストア」のアプリは制御できません。</li> <li>・デバイス登録中にロック画面が表示されることがあります。</li> <li>・デバイスがロック中に再起動するとこのアプリを閉くことはできません)のダイアログが表示されることがあります。OKボタンを押して閉じてください。</li> <li>・「フックリーセント」の機能が有効な状態でリモートワイプを実施し、その後デバイス登録時に誤ったアカウントで正しいアカウントの画面で入力するとエラーになる場合があります。もう一度誤って正しいアカウントを入力し直すとエラーが解消されます。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・OS 6.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール」設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>・OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>・OS 11 以降では、端末のロックが解除された後、ロックがONの状態、WorkProfileのみパスワード強制化を設定すると統一ロックがOFFになります。</li> <li>・OS 11 以降では、統一ロックがOFFの状態、WorkProfileのみパスワード強制化を設定している場合、統一ロックをONにするWorkProfile側に固定化されているパスワードが解除されます。(パスワードのみの状態は解除されません。)</li> <li>・OS 11 以降では、デバイスに「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>・「パスワードポリシー」で生体認証不可を選択しても生体認証が制限されず、設定することができません。</li> <li>・「Playストア」アプリは制御できません。</li> <li>・BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul> |



|        |                   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | DIGNO® BX2 A101KC |  | v12 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態で、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになります。<br>-OS 9.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザリング&モバイルサポートの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートメニューでON/OFFの切り替えが可能です。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイス登録権限を実施するとデバイスが初期化されます。<br>-OS 12以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストール(権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消えます。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真実画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知権限を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-OS 14以降では、通知権限を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ソフトバンク | DIGNO® BX2 A101KC |  | v13 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態で、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになります。<br>-OS 9.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザリング&モバイルサポートの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートメニューでON/OFFの切り替えが可能です。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストール(権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消えます。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真実画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知権限を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-OS 14以降では、通知権限を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ソフトバンク | DIGNO® BX3        |  | v14 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態で、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになります。<br>-OS 9.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザリング&モバイルサポートの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートメニューでON/OFFの切り替えが可能です。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストール(権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消えます。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真実画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知権限を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-OS 14の任意バージョンをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの写真と動画のみの権限設定が固定できない場合があります。<br>-[ホーニング時間間隔]を設定した際、定期的なタイピングが、設定した期間より20分程度遅れます。<br>-パスワードポリシーで「パスワード再入力時間間隔」を設定していても、確認でのロック解除ができずに、ロック画面の表示を禁止して「プライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。<br>-ロック画面の表示を禁止して「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が非表示されます。<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-設定・電話・Playストア/おサイフケータイのアプリは「アプリ制約」ポリシーの対象外となります。<br>-Wi-Fi設定(証明書)でEAPを配布できません。                                                                                                            |
| ソフトバンク | DIGNO BX3 A401KC  |  | v15 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態で、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになります。<br>-OS 9.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザリング&モバイルサポートの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートメニューでON/OFFの切り替えが可能です。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストール(権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消えます。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真実画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知権限を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-OS 14の任意バージョンをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの写真と動画のみの権限設定が固定できない場合があります。<br>-[ホーニング時間間隔]を設定した際、定期的なタイピングが、設定した期間より20分程度遅れます。<br>-パスワードポリシーで「パスワード再入力時間間隔」を設定していても、確認でのロック解除ができずに、ロック画面の表示を禁止して「プライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。<br>-ロック画面の表示を禁止して「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が非表示されます。<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-設定・電話・Playストア/おサイフケータイのアプリは「アプリ制約」ポリシーの対象外となります。<br>-Wi-Fi設定(証明書)でEAPを配布できません。<br>-Bluetooth設定変更を禁止したポリシーを適用した場合、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができます。また、スタートメニューでBluetoothのON/OFFの操作ができます。 |
| ソフトバンク | DIGNO® BX3 カラレス   |  | v14 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態で、ロック画面に表示されるサーバー通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになります。<br>-OS 9.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「セザリング&モバイルサポートの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートメニューでON/OFFの切り替えが可能です。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供元不明アプリのインストール(権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消えます。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真実画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知権限を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。<br>-OS 14の任意バージョンをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの写真と動画のみの権限設定が固定できない場合があります。<br>-[ホーニング時間間隔]を設定した際、定期的なタイピングが、設定した期間より20分程度遅れます。<br>-パスワードポリシーで「パスワード再入力時間間隔」を設定していても、確認でのロック解除ができずに、ロック画面の表示を禁止して「プライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。<br>-ロック画面の表示を禁止して「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が非表示されます。<br>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。<br>-設定・電話・Playストア/おサイフケータイのアプリは「アプリ制約」ポリシーの対象外となります。<br>-Wi-Fi設定(証明書)でEAPを配布できません。<br>-Bluetooth設定変更を禁止したポリシーを適用した場合、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができます。また、スタートメニューでBluetoothのON/OFFの操作ができます。 |

|        |                             |                                                                                     |        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | DIGNO® Tab2 5G A404Kc       |    | v14    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。<br>-OS 8.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。<br>-OS 10以降では、「サザンリング & モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFFや接続操作が行えません。(スタートメニューでON/OFFの切り替えができます。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供先不明アプリのインストール・権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。再入った通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーン キャンセラーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽に両面のスクリーン キャンセラーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ側で「通知の送信/権限を許可する必要がある。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。」<br>-OS 14の右いーランジェとご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」>「アプリ権限定を設定しても、デバイスの写真と連絡先のみの機能が有効になります。」「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。<br>パスワードリセット後、設定アプリにある現在のパスコード情報が更新されます。パスワードリセット自体は正常に行われます。パスコードの再起動より事前が解消し、現在の設定を反映した表示になることを確認しております。<br>-QRコードを使用して、デバイス登録時BCAgentのアプリが起動しない場合は、デバイスを初期化してから再度デバイス登録からやり直していただく。<br>-マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート中止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の[システム アップデート]に遷移するとアップデート中止されている旨が画面下部に表示されます。マイナーバージョンへのアップデートを抑制対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。<br>-Playストア / 設定は「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。<br>-「パスコードの種類：指定方法制なし（生体認証不可）」のポリシーを適用しても、簡証証の利用が可能です。ステータスバーからはON/OFFの操作ができます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ソフトバンク | DIGNO® Tab2 5G A404KC       |    | v15    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。<br>-OS 8.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「サザンリング & モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFFや接続操作が行えません。(スタートメニューでON/OFFの切り替えができます。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供先不明アプリのインストール・権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。再入った通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーン キャンセラーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽に両面のスクリーン キャンセラーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ側で「通知の送信/権限を許可する必要がある。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。」<br>-パスワードリセット後、設定アプリにある現在のパスコード情報が更新されます。パスワードリセット自体は正常に行われます。パスコードの再起動より事前が解消し、現在の設定を反映した表示になることを確認しております。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー保護」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が表示されます。<br>-「ロック画面の表示を禁止してプライバシー保護」を禁止していない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。<br>-QRコードを使用して、デバイス登録時BCAgentのアプリが起動しない場合は、デバイスを初期化してから再度デバイス登録からやり直していただく。<br>-Bluetooth設定変更を禁止したポリシーを適用している、別端末からペアリングを送信した場合は、ペアリング設定が完了してしまいます。<br>-BCAgentの「使用状況へのアクセス」の権限を許可していないにもかかわらず、権限許可が要求されない場合があります。端末の設定アプリから「使用状況へのアクセス」権限にて、BCAgentアプリの権限を許可してください。<br>-Wi-Fi設定(固定IP)をCPEで配布できません。<br>-Bluetooth設定変更を禁止したポリシーを適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができません。ステータスバーからはON/OFFの操作ができます。<br>-デバイス登録後、GoogleDrive/GooglePlayメール+TV/Kompas等のアプリがインストールされていることがあります。アプリを利用するアクションを権限を通知(ことにより)、アプリを利用することが出来ます。<br>-「パスコードの種類：指定方法制なし（生体認証不可）」のポリシーを適用しても、簡証証の利用が可能です。<br>-マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート中止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の[システム アップデート]に遷移するとアップデート中止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できないことがあります。<br>-マイナーバージョンへのアップデートを抑制対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。<br>-Playストア / 設定は「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。 |
| ソフトバンク | DIGNO® BX3 Plus             |  | v14    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。<br>-OS 8.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。<br>-OS 8.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまふ場合があります。<br>-OS 10以降では、「サザンリング & モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFFや接続操作が行えません。(スタートメニューでON/OFFの切り替えができます。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供先不明アプリのインストール・権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。再入った通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーン キャンセラーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽に両面のスクリーン キャンセラーが取得できます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ側で「通知の送信/権限を許可する必要がある。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。」<br>-OS 14の右いーランジェとご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」>「アプリ権限定を設定しても、デバイスの写真と連絡先のみの機能が有効になります。」「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。<br>パスワードリセット後、設定アプリにある現在のパスコード情報が更新されます。パスワードリセット自体は正常に行われます。パスコードの再起動より事前が解消し、現在の設定を反映した表示になることを確認しております。<br>-QRコードを使用して、デバイス登録時BCAgentのアプリが起動しない場合は、デバイスを初期化してから再度デバイス登録からやり直していただく。<br>-マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート中止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の[システム アップデート]に遷移するとアップデート中止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できないことがあります。<br>-マイナーバージョンへのアップデートを抑制対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。<br>-Playストア / 設定は「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ソフトバンク | Xperia™ X Performance 502SO |  | v6.0.1 | - |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>※2022年9月30日をもってサポートを終了いたしました</b><br>(共通)<br>-STAMINAモードでBCAgentを制御していると、定期通信およびリモートワイプ等の緊急指示が無効になります。<br>(Fully Managed Device)<br>-OS 4.2以降では、デバイスの機内モードがON状態で、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 5.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。<br>-機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。<br>-OS 5.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。<br>(Work Profile)<br>-BCOMPが提供するアンチウイルスは利用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ソフトバンク | Xperia™ X Performance 502SO |  | v7.0   | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-OS 4.2以降では、デバイスの機内モードがON状態で、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。<br>-OS 4.2以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 4.2以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。<br>-機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。<br>-OS 5.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。<br>-SDカードを挿入する前に制約ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。<br>-OS 7.0以降では、データセキュリティ機能を「有効」にするとBCOMPアンチウイルス機能が利用できません。<br>(Work Profile)<br>-提供しておりません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ソフトバンク | Xperia™ XZ 601SO            |  | v6.0.1 | - |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>※2022年9月30日をもってサポートを終了いたしました</b><br>(共通)<br>-STAMINAモードの「電池持ちを優先したい」に設定した場合、定期通信およびリモートワイプ等の緊急指示が無効になります。<br>(Fully Managed Device)<br>-OS 4.2以降では、デバイスの機内モードがON状態で、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 5.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。<br>-機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。<br>-OS 5.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。<br>-制限ポリシーにて、「位置情報の取得禁止」を実施した場合、Bluetoothの使用可能なデバイスの検索ができません。<br>-SDカードを挿入する前に制約ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。<br>(Work Profile)<br>-BCOMPが提供するアンチウイルスは利用できません。<br>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ソフトバンク | Xperia™ XZ 601SO            |  | v7.0   | - |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fully Managed Device)<br>-OS 4.2以降では、デバイスの機内モードがON状態で、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。<br>-OS 4.2以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 4.2以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。<br>-機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONIになりません。<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|        |                    |                                                                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | Xperia™ XZ1 701SO  |    | v8.0 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS6.0以降では、SDカードを挿入する前に制限ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>-OS7.0以降では、データセーブ「機能」「有効」にした場合バックグラウンド通信が制限されるため、アンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-SDカードを挿入する前に制限ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>-アプリ制御時に「Xperiaホーム」(シンブルホーム)を制御することはできません。</li> <li>-初期設定BGAがインストール完了したタイミングで「Xperiaホーム」が停止しました」というメッセージが表示される場合があります。使用するホームを選択してください。</li> <li>-リモートロック・ローカルロックに、機能制限ポリシーで「ロック画面メッセージ」に設定したメッセージが表示されます。</li> <li>-端末の仕様上、初回電源投入後のアクティベーション完了時に自動で端末が再起動する場合があります。再起動後BGA Agentがインストールされていない場合は、初期化の上、再度アクティベーションから実施してください。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-OS 7.0以降では、「アプリ確認の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態では設定されません。</li> <li>-Managed Google play accountで設定した場合、アクティベーション時の「初期設定」画面が再度表示される場合があります。再度表示された場合は、一度既存のプロファイルを削除していただき、初期設定まで行ってください。</li> <li>-BDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ソフトバンク | Xperia XZ2 702SO   |    | v8.0 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS6.0以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されません。</li> <li>-OS7.0以降では、データセーブ「機能」「有効」にした場合バックグラウンド通信が制限されるため、アンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-SDカードを挿入する前に制限ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>-アプリ制御時に「Xperiaホーム」(シンブルホーム)を制御することはできません。</li> <li>-初期設定BGAがインストール完了したタイミングで「Xperiaホーム」が停止しました」というメッセージが表示される場合があります。使用するホームを選択してください。</li> <li>-リモートロック・ローカルロックに、機能制限ポリシーで「ロック画面メッセージ」に設定したメッセージが表示されます。</li> <li>-端末の仕様上、初回電源投入後のアクティベーション完了時に自動で端末が再起動する場合があります。再起動後BGA Agentがインストールされていない場合は、初期化の上、再度アクティベーションから実施してください。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 7.0以降では、「アプリ確認の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態では設定されません。</li> <li>-Managed Google play accountで設定した場合、アクティベーション時の「初期設定」画面が再度表示される場合があります。再度表示された場合は、一度既存のプロファイルを削除していただき、初期設定まで行ってください。</li> <li>-BDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ソフトバンク | Xperia XZ3 801SO   |    | v8.0 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS6.0以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されません。</li> <li>-OS7.0以降では、データセーブ「機能」「有効」にした場合バックグラウンド通信が制限されるため、アンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-OS8.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-SDカードを挿入する前に制限ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>-「アプリ制御時にモバイルホットスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、接続中のUSBが禁止解除されます。</li> <li>-初期設定BGAがインストール完了したタイミングで「Xperiaホーム」が停止しました」というメッセージが表示される場合があります。使用するホームを選択してください。</li> <li>-リモートロック・ローカルロックに、機能制限ポリシーで「ロック画面メッセージ」に設定したメッセージが表示されます。</li> <li>-端末の仕様上、初回電源投入後のアクティベーション完了時に自動で端末が再起動する場合があります。再起動後BGA Agentがインストールされていない場合は、初期化の上、再度アクティベーションから実施してください。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 7.0以降では、「アプリ確認の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態では設定されません。</li> <li>-BDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ソフトバンク | Xperia 1 801SO     |  | v9.0 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>-OS6.0以降では、パスワードポリシーの適用およびパスワードを設定しないと、リモートロックがかかります。</li> <li>-OS6.0以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されません。</li> <li>-OS6.0以降では、OS8.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-「アプリ制御時にモバイルホットスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した場合、チャタリング機能が制限されます。</li> <li>-リモートロック時、アプリ制御時に「電話」アプリを制御することができません。</li> <li>-「非Google Play アプリ(第三者アプリ)」-インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 7.0以降では、「アプリ確認の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態では設定されません。</li> <li>-「非Google Play アプリ(第三者アプリ)」-インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-BDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ソフトバンク | Xperia 5 901SO     |  | v10  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、デバイスの権内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、権内モードがOFFになりません。</li> <li>-OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>-OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができません。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS8.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャタリング」もモバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS10以降も「非-手帳」を禁止」ポリシーを適用することができますが、古いバージョンでは禁止できなかった「最新ビルドバージョン」へ更新をお願いします。</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-アプリ制御時に「非Google Play アプリ(第三者アプリ)」-インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-QRコードを使用してデバイス登録の際、カメラ画面が真っ暗になり取り取りできないことがあります。デバイスの登録時にカメラ画面が使用されることがあります。</li> <li>-制限ポリシーにてシステムアップグレードのインストールを「インストール禁止」にしても、デバイスのシステムアップグレード画面は制御されませんが、システムアップグレードは自動的に実行されます。</li> <li>-デバイス登録後、GoogleDriveとPlayムービー&amp;TVのアプリが制御されていることがあります。アプリで利用するアカウントを複数追加することにより、アプリを利用することが出来ます。</li> <li>-デバイスがロック中に再起動するとこのアプリを閉じることができません。このアプリが実行されていることがありますが、OKボタンを押下して閉じてください。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)」-インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BGA Agentの通知がOFFになってしまっている場合があります。</li> <li>-デバイスがロック中に再起動するとこのアプリを閉じることができません。このアプリが実行されていることがありますが、OKボタンを押下して閉じてください。</li> <li>-アプリ権限を許可した状態でアプリ制限ポリシーの起動時権限すべて許可を設定すると、アプリ権限が設定されていることがあります。</li> <li>-デバイス管理者を開くと「通知をタップして権限を許可してください」と通知が表示される場合があります。</li> <li>-BDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul> |
| ソフトバンク | Xperia 5 II A002SO |  | v10  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、デバイスの権内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、権内モードがOFFになりません。</li> <li>-OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>-OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができません。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS8.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャタリング」もモバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-デバイス登録後、GoogleDrive・Playムービー&amp;TVのアプリが制御されていることがあります。アプリで利用するアカウントを複数追加することにより、アプリを利用することが出来ます。</li> <li>-デバイスがロック中に再起動するとこのアプリを閉じることができません。このアプリが実行されていることがありますが、OKボタンを押下して閉じてください。</li> <li>-「設定」画面「電話」/「おひかり」(Xperiaホーム)のアプリは制御されません。</li> <li>-初期設定BGAがインストール完了したタイミングで「Xperiaホーム」が停止しました」というメッセージが表示される場合があります。使用するホームを選択してください。</li> <li>-「非Google Play アプリ(第三者アプリ)」-インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BGA Agentの通知がOFFになってしまっている場合があります。</li> <li>-デバイス管理者を開くと「通知をタップして権限を許可してください」と通知が表示される場合があります。</li> <li>-BDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)」-インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BGA Agentの通知がOFFになってしまっている場合があります。</li> <li>-デバイス管理者を開くと「通知をタップして権限を許可してください」と通知が表示される場合があります。</li> <li>-BDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul>                                                                                                                                                |

|        |                         |                                                                                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | Xperia 10 V<br>A302SO   |    | v14    | ● |   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 8.0 以降では、機能制限の「開発者モードを指定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 10 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャージングもモバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープ状態でON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて提供先不明アプリのインストール機能とONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真の画面のスクリーンキャプチャが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/機能を利用する必要がある。対象のアプリが通知機能を実装する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで機能要求のダイアログが表示されるので、その際は機能を許可してください。</li> <li>-OS 14 のお問い合わせをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ機能設定を設定しても、デバイスの「写真と動画のみ」の機能設定が固定できない場合があります。</li> <li>-Wi-Fi設定(証明書でEAPを配布できません)。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>-ポリシーの「データローミング設定:機能のON/OFFが制御できません」。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が表示されなくなります。</li> <li>-電話/Playストア/おサイフケータイ(Xperiaホーム/かんたんホームのアプリは「アプリ制御」ポリシーの対象外となります)。</li> <li>-「マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート阻止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート阻止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。</li> <li>-マイナーバージョンへのアップデートを阻止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> <li>-Bluetooth設定変更を禁止「ポリシー」を適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができます。スリープモードからはON/OFFの操作ができます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| ソフトバンク | Xperia 10 VII<br>A502SO |    | v15    | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 8.0 以降では、機能制限の「開発者モードを指定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 10 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャージングもモバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープ状態でON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて提供先不明アプリのインストール機能とONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真の画面のスクリーンキャプチャが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/機能を利用する必要がある。対象のアプリが通知機能を実装する機能を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで機能要求のダイアログが表示されるので、その際は機能を許可してください。</li> <li>-OS 14 のお問い合わせをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ機能設定を設定しても、デバイスの「写真と動画のみ」の機能設定が固定できない場合があります。</li> <li>-Wi-Fi設定(証明書でEAPを配布できません)。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライベートな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止しているも、「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>-機能制限の「ポーリング間隔時間」を設定している場合、設定した取得間隔より約1.5倍程度時間を要することがあります。</li> <li>-Wi-Fi設定(証明書でEAPを配布できません)。</li> <li>-「マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート阻止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート阻止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。</li> <li>-マイナーバージョンへのアップデートを阻止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> <li>-電話/Playストア/設定/おサイフケータイ(Xperiaホーム/かんたんホームのアプリは「アプリ制御」ポリシーの対象外となります)。</li> <li>-chrome/外部、ウェブアプリを利用した場合、挙動が不安定になり、利用する事ができません。</li> <li>-Bluetooth設定変更を禁止「ポリシー」を適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができます。スリープモードからはON/OFFの操作ができます。</li> </ul> |
| ソフトバンク | AQUOS Xx3 506SH         |  | v6.0.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | <p>※2022年9月30日をもってサポートを終了いたしました</p> <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押下しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>-OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ます。</li> <li>-OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>-機能制限の「開発者モードを指定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-BCAgent(4.06.0)以前を利用している場合、PINおよびパスコード設定がされているとリモートワイプが実施されませんので、PIN以外のパスワードを設定してください。</li> <li>-制御ポリシーにて、「位置情報の取得禁止」を実施した場合、Bluetoothの使用可能なデバイスの検索ができません。</li> <li>-SDカードを挿入する前に制御ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BCDM提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ソフトバンク | AQUOS ea 606SH          |  | v7.0   | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押下しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>-OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ます。</li> <li>-OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを指定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS7.0以降では、データサービス機能「有効」にするとアンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-アプリ制御にてアプリを制御した場合、グレースケールアイコンが緑色になる場合があります。</li> <li>-機能制限「Androidビーム」を禁止することはできません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS7.0以降では、機能制限の「アプリ確認の無効化を禁止」の制限にかかわらず、設定/Google/セキュリティ内の「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効のまま固定化されます。</li> <li>-「デバイスが14以上ではセキュリティ上の脅威が正常に表示されない場合があります。AQUOS Homeのストレージデータを削除することで、正常に表示されます。</li> <li>-アプリ制御にてアプリを制御した場合、グレースケールアイコンが緑色になる場合があります。</li> <li>-BCDM提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ソフトバンク | AQUOS Xx3 mini 603SH    |  | v7.0   | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押下しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>-OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ます。</li> <li>-OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押下しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>-機能制限の「開発者モードを指定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS7.0以降では、データサービス機能「有効」にするとBCDMアンチウイルス機能が利用できません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-提供していません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ソフトバンク | AQUOS R compact         |  | v8.0.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ます。</li> <li>-OS5.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを指定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS7.0以降の場合、データサービス機能を「有効」にするとアンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-OS8.0以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されます。</li> <li>-「SDカードを挿入する前に制御ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>-「起動時の保護」をONにしたパスワード設定し、その後(パスワード)セットを含むパスワードを変更実施した場合、OS起動時に表示される「Android起動する」は、パスワードを入力し、画面で変更したパスワードで起動できない場合があります。過去に設定したパスワードを入力したか、「起動時の保護」は設定しようにお願いします。</li> <li>-アプリ制御(大文字アプリ)を制御した状態で、端末再起動やアプリ制御ポリシーの解除を実施すると、BCAgentが停止する場合があります。停止した場合に端末がBCAgentを起動し、再起動ポリシーを待機を実施下さい。</li> <li>-端末再起動後、ロック画面で(スード入力中に端末がフリーズ、再起動する場合があります)。</li> <li>-「アクティベーション時にFMDの初期設定画面が表示されない場合があります。端末初期化の上、再度アクティベーションから実施してください。</li> <li>-端末の再上、初期画面表示後のアクティベーション時に自動で端末が再起動する場合があります。</li> <li>-再起動後、BCAgentがインストール済の場合はデバイス登録を実施してください。BCAgentがインストールされていない場合は、初期の上、再度アクティベーションから実施してください。</li> <li>-通信先にGoogle開発者サービスの更新が必要となる場合があります。通知はGoogle開発者サービスの更新を実施してください。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 7.0以降では、「アプリ確認の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態で固定されます。</li> <li>-OS8以降では、「リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されます。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、「Googleの連絡先の同期を停止しました」というメッセージが表示されます。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> <li>-BCDM提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|        |                          |                                                                                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | AQUOS sense basic 702SH  |    | v8.0.0 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ます。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS7.0以降では、データセーブ機能を「有効」にするとBCDMアンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-OS8.0以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されます。</li> <li>-SDカードを挿入する前に制限ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>-「起動時の保護」をONにパスワードを設定し、その後パスワードを変更実施した場合、OS起動前に表示される「Androidを起動するには、パスワードを入力します」画面で変更したパスワードで解除できない場合があります。過去に設定したパスワードを入力したく、(起動時の保護)は設定しないようお願いいたします。</li> <li>-アプリペーシング時にFMOの初期設定画面が表示されない場合があります。端末初期化の上、再度アプリペーシングから実行してください。</li> <li>-通知バーにGoogle開発者サービスの更新が表示される場合があります。通知からGoogle開発者サービスの更新を実施してください。</li> <li>-端末の仕様上、初期電源投入後のアクティベーション時に自動で端末が再起動する場合があります。再起動後、BCAgentがインストール済の場合はデバイス登録を実施していただき、BCAgentがインストールされていない場合は、初期化の上、再度アクティベーションから実施してください。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 7.0以降では、「アプリ」確認の無効化を禁止しないにしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態と固定されます。</li> <li>-OS8以降では、「リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されます」。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、「Googleの連絡先の同期を停止しました」というメッセージが表示されますが、MCM機能に問題はありません。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> <li>-BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ソフトバンク | AQUOS sense3 basic 907SH |    | v9     | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ指示にUSB ストレージ内のデータの消去ができます。</li> <li>-OS8.0以降では、パスワードポリシーの適用およびパスワードを設定しないと、リモートロックがかかりません。</li> <li>-OS8以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されません。</li> <li>-OS8.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-「チャタリングとモビリスポットの設定変更の禁止ポリシー」を適用した際に「Wi-Fi接続のON/OFFの切り替え」ができません。</li> <li>-「チャタリングとモビリスポットの設定変更の禁止ポリシー」を適用した場合、チャタリング機能が制限されますが、チャタリング利用の場合はチャタリングが解除されます。</li> <li>-「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定」をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-リモートロック時、アプリ起動時に「電話」アプリを制御することができません。</li> <li>-※セーブアプリの初期起動時に利用制限をすべて適用することによる、「OS受渡後」制限ポリシーを適用した場合でもメッセージの送受信が制限されません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 7.0 以降では、「アプリ」確認の無効化を禁止しないにしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態と固定されます。</li> <li>-非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-開発者モード(チャタリング機能)を禁止するポリシーを適用した場合でも、開発者モードが制限されません。</li> <li>-BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ソフトバンク | AQUOS sense3 basic 907SH |   | v10    | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態で、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>-OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ます。</li> <li>-OS5.0以降では、デバイスのサーブ通信がOFFの状態で、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS6.0 以降では、SDカード禁止設定および用設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS6.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャタリングとモビリスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えます。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS10以降でも「Wi-Fiを禁止」ポリシーで適用ですが、Wi-Fiのバージョンによっては禁止できないため最新Androidバージョンへ更新をお願いいたします。</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-アプリ制約にてホームアプリ(AQUOS ホーム、AQUOS かんたん ホーム)が制御されます。</li> <li>-デバイスがロック中に再起動するとこのアプリを閉じなくてはなりません)のダイアログが表示されることがあります。OKボタンを押下して閉じてください。</li> <li>-Google位置情報をONに設定しても機能ダイアログが繰り返し表示されます。</li> <li>-デバイス登録後、GoogleDriveとPlayムービー＆TVのアプリが制御されていることがあります。アプリで利用するアカウントを端末へ追加することにより、アプリを利用することが出来ます。</li> <li>-制限ポリシーにてシステムアップデータのフォルダ名「アップデータ」禁止にしても、デバイスのシステムアップデータ画面は制御されませんが、システムアップデータ自体は禁止されます。</li> <li>-デバイス登録中にロック画面が表示されることがあります。</li> <li>-アプリ配役後、通知バーにアプリ配役通知が現れることがあります。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまいう場合があります。</li> <li>-デバイス登録中にプロフィール削除画面が表示される場合があります。キャンセルボタンを押下して変更を継続してください。</li> <li>-BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul> |
| ソフトバンク | AQUOS sense3 basic 907SH |  | v11    | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態で、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>-OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ます。</li> <li>-OS5.0以降では、デバイスのサーブ通信がOFFの状態で、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 8.0 以降では、SDカード禁止設定および用設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>-OS6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS6.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャタリングとモビリスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えます。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-デバイスがロック中に再起動するとこのアプリを閉じなくてはなりません)のダイアログが表示されることがあります。OKボタンを押下して閉じてください。</li> <li>-設定「電話」(Playストアのアプリは制御できません。</li> <li>-デバイス登録後、GoogleDrive、Playムービー＆TVのアプリが制御されていることがあります。アプリで利用するアカウントを端末へ追加することにより、アプリを利用することが出来ます。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <p>今後提供予定です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ソフトバンク | AQUOS sense3 plus 901SH  |  | v9     | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまいう場合があります。</li> <li>-OS 8.0 以降では、位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-アプリ制約にてホームアプリ(AQUOS HOME)が制御されます。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまいう場合があります。</li> <li>-BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]



|        |                           |                                                                                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | Lenovo Tab K11<br>TB330XU | -                                                                                   | v14    | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオフになります。</li> <li>-OS 6.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャタリングとモバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープモードでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内蔵ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「チャタリングとモバイルスポット」機能でONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、スクリーンキープモードを禁止ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、異なる画面のスクリーン・キャプチャが取得できます。</li> <li>-OS13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/削除を管理することが出来ます。設定されたアプリは通知機能を利用する機能を有効にしている場合、各アプリにて、設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されるので、その際の権限を許可してください。</li> <li>-OS 14 のお問い合わせをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの「写真と動画のみ」の権限設定が固定できない場合があります。</li> <li>-パスワードポリシーでパスワード入力時間間隔を設定しているも、確認証でのロック解除ができません。</li> <li>-ロック画面の表示を禁止にてカメラを制限したポリシーを適用しているも、スリープ画面の右下に表示されているカメラマークからカメラを起動できません。</li> <li>-パスワードポリシーによって複数のパスワード制約が設定されている場合でも、端末のパスワード設定画面に、制約が一致していません。この場合、パスワードを設定できません。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライベートな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>-ホーム(Pin)設定・電話は「アプリ利用」ポリシーの例外外となります。</li> <li>-Wi-Fi(設定証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>-マイナーバージョンアップのアップデートで端末の場合、「アップデート禁止」のポリシーを適用している、設定アプリ内のシステム・アップデートに該当するアップデートが停止されるが、端末画面下部に表示される、アップデート画面に選択して下さることがあります。マイナーバージョンへのアップデートを阻止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> </ul> |
| ソフトバンク | MediaPadT2 Pro<br>605HW   |    | v6.0.1 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | <p><b>※2022年9月30日をもってサポートを終了いたしました</b></p> <p>(共通)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-「設定」&gt;「省電力」が保護されたアプリにて、MDMから提供しているアプリが「保護されていません」の状態に設定した場合、正常に動作しない場合があります。必ず保護されたアプリに設定してください。</li> </ul> <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、デバイスの権内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、権内モードがOFFになりません。</li> <li>-OS4.4以降では、外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>-OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS7.0以降では、データセーブ機能に有効にするBCOMアンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-機能制限の「強制的に時刻自動設定をオンにする」でデバイス上でオフに変更することが可能です。</li> </ul> <p>-「設定」&gt;「省電力」が保護されたアプリにて、BCAgentが「保護されていません」の状態に設定した場合、スリープ時にBCAgentが終了し、スリープから復帰してもMDMによる制約ができません。必ずBCAgentを保護されたアプリに設定してください。 <p>-BCAgentを通知エリアのスクリーンから削除した場合、スリープ復帰直後にBCAgentの動作が制限される場合があります。タスクマネージャでBCAgentを削除しないください。 <p>-「設定」&gt;「データ通信量の管理」&gt;「ネットワーク通信を行うアプリ」にて、BCAgentの「モバイルデータ」及「Wi-Fi」のチェックをOFFすると、MDMが利用できなくなります。 <p>-アプリ利用にて「後で電力」を制御すると、端末の動作が不安定になります。 <p>-パスワードポリシーでバックライト点灯時間を設定しても適用されません。  <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-提供していません。</li> </ul> </p></p></p></p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ソフトバンク | HTC U11 601HT             |   | V7.1.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(共通)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-EX省電力モードの場合、MDMからの定期通信およびリモートワイプ等の緊急指示が無効になります。</li> <li>-バックライト点灯時間にてスリープの上限値を設定した場合、自動ロックの時間はスリープの上限値以下の時間が経過できます。</li> </ul> <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.2以降では、デバイスの権内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、権内モードがOFFになりません。</li> <li>-OS4.4以降では、外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>-OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通信をすることができません。</li> <li>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS7.0以降では、データセーブ機能に有効にするBCOMアンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-SDカードを挿入する前に制限ポリシー「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>-「チャタリングとモバイルスポット」の設定変更を禁止したポリシーを適用した場合、デバイス上の通信名が「モバイルネットワーク共有」から「チャタリングとモバイルネットワーク共有」へと表記が変更されます。</li> <li>-「電話発信を禁止」ポリシーを適用時に電話発信した場合、ホームボタン以外では通話画面を開くことができません。</li> <li>-「アプリ利用」でcom.google.android.googlequicksearchbox(ホーム画面にあるGoogle検索ボックス)は制御対象外です。</li> <li>-アプリ起動制御で「SENSE HOME」を制御すると、「SENSE HOME」とテーマの両方が制限されます。</li> <li>-モバイルネットワークの設定変更禁止時ポリシーを適用すると、デバイスの「モバイルデータ」の変更が制限されます。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-BCOMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-「Zeeピデオエディタ」アプリは個人領域と仕事領域にインストールされます。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| ソフトバンク | Android One S3            |  | v6.0.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS4.4 以降では、外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>-OS6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS6.0 以降では、データセーブ機能に有効にするBCOMアンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-OS7.0 以降では、データセーブ機能に有効にするアンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-OS8.0 以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されません。</li> <li>-SDカードを挿入する前に制限ポリシーの「外部ストレージ禁止」を適用しないと、外部ストレージを禁止することができません。</li> <li>-機能制限の「Bluetooth禁止」を適用中Bluetoothの有効化すると、機能は禁止されるが、従来の「接続のみ許可」のBluetoothのボタンが有効な状態から有効にならない場合があります。</li> <li>-アプリ削除にて全アプリ削除した後、ロック画面でパスワード入力時に端末がフリーズし、再起動する場合があります。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 7.0 以降では、「アプリ機能の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態に固定されます。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> <li>-BCOMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ソフトバンク | Android One S5            |  | v9     | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS7.0 以降では、データセーブ機能に有効にした場合バックグラウンド通信が制限されるため、アンチウイルス機能が利用できません。</li> <li>-OS8.0 以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されません。</li> <li>-OS9.0 から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google 位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-「チャタリングとモバイルスポット」の設定変更の禁止ポリシーを適用した場合、チャタリング機能が制限されますが、チャタリング利用中はチャタリングが解除されます。</li> <li>-「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定」をオンにしても自動でオフになりません。</li> <li>-「リモートロック時、アプリ利用時に「電話」アプリを制御することができません。</li> <li>-「メッセージング」の初期起動時に利用規約ですべて同意すると、SMS送受信を制限したポリシーを適用した場合でもメッセージの送受信が制限されません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-managed Google play accountで設定した場合、アクティベーション時のアシスタントの起動がエラーとなります。</li> <li>-OS 7.0 以降では、「アプリ機能の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態に固定されます。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ソフトバンク | arrows U 801FJ            |  | v9     | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ時にUSB ストレージ内のデータの消去ができます。</li> <li>-OS6.0 以降では、リモートロック・ローカルロック時に、機能制限で指定した緊急連絡先が表示されません。</li> <li>-OS9.0 から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google 位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-「チャタリングとモバイルスポット」の設定変更の禁止ポリシーを適用した場合、チャタリング機能が制限されますが、チャタリング利用中はチャタリングが解除されます。</li> <li>-「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定」をオンにしても自動でオフになりません。</li> <li>-「リモートロック時、アプリ利用時に「電話」アプリを制御することができません。</li> <li>-「メッセージング」の初期起動時に利用規約ですべて同意すると、SMS送受信を制限したポリシーを適用した場合でもメッセージの送受信が制限されません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 7.0 以降では、「アプリ機能の無効化を禁止しない」にしても、「端末をスキャンしてセキュリティ上の脅威を確認」が有効の状態に固定されます。</li> <li>-「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定」をオンにしても自動でオフになりません。</li> <li>-「開発者モード」(デバッグ機能)を禁止したポリシーを適用した場合でも、開発者モードが制限されません。</li> <li>-BCOMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-managed Google play accountで設定した場合、Google開発者サービスの更新ができないため、別のGmailアカウントが必要となります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

[illegible]

|        |                         |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | arrows We2 A402FC       | v14 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態でも、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 8.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。<br>-OS 6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONにになります。<br>-OS 8.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンにはなりません。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。<br>-OS 10以降では、「ネザリング&モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートメニュー>CON/OFFの切り替えが可能です。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供先不明アプリのインストール・権限をCONにした上、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消滅します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーンキャプチャが可能でございます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の返却/権限を許可する必要がありません。対象のアプリが通知権限を要求する機能を果たしている場合、各アプリにて設定されているインテグレーション権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許諾してください。」<br>-OS 14の近いバージョンと利用の場合、管理画面のアプリ設定でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの写真や動画のみの格納容量が増えるという場合があります。<br>-「ロック画面の表示を禁止」or「プライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が表示されないります。<br>-「ロック画面の表示を禁止」or「通知を送らない」という通知を禁止したポリシーを適用している場合でも、ポリシーでのデータローミング設定・機能のON/OFFが制御できません。<br>-「持っている間ON」を有効に設定していると、デバイスを手にもって動きのある場合は、パスワードポリシーで決定した「バックライト点灯時間」の設定よりも長くバックライトが点灯します。<br>-ホーム/Playストア/設定/電話/スマートフォンの安心感確保/おサイフケータイは「アプリ制約」ポリシーの対象外となります。<br>-「ハスコードポリシー」で設定した条件に基づいて端末のパスワードを設定していますが、実際の条件と異なる内容の案内メッセージがパスワード設定画面に表示される場合があります。<br>-Wi-Fi接続(証明書)でAPを配布できます。<br>-「パスワードの種類：指定方法制限なし(生体認証不可)」のポリシーを適用しても、顔認識の利用ができます。<br>-「セキュリティモードをオン」している際にアプリを配信すると、アプリ配信の通知が通知バーに表示されない場合があります。アプリの配信は正常です。<br>-BCMが提供するアンチウイルスは利用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ソフトバンク | arrows We2 A402FC       | v15 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | (Fully Managed Device)<br>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態でも、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS 8.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。<br>-OS 6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONにになります。<br>-OS 8.0以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンにはなりません。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。<br>-OS 10以降では、「ネザリング&モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートメニュー>CON/OFFの切り替えが可能です。)<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-OS 11以降では、デバイスにて提供先不明アプリのインストール・権限をCONにした上、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消滅します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。<br>-OS 12以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーンキャプチャが可能でございます。<br>-OS 13以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の返却/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を果たしている場合、各アプリにて設定されているインテグレーション権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許諾してください。」<br>-「ロック画面の表示を禁止」or「プライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が表示されないります。<br>-「ロック画面の表示を禁止」or「通知を送らない」という通知を禁止したポリシーを適用している場合でも、ポリシーでのデータローミング設定・機能のON/OFFが制御できません。<br>-「持っている間ON」を有効に設定していると、デバイスを手にもって動きのある場合は、パスワードポリシーで決定した「バックライト点灯時間」の設定よりも長くバックライトが点灯します。<br>-ホーム/Playストア/設定/ゲームゾーン/おサイフケータイは「アプリ制約」ポリシーの対象外となります。<br>-「ハスコードポリシー」で設定した条件に基づいて端末のパスワードを設定していますが、実際の条件と異なる内容の案内メッセージがパスワード設定画面に表示される場合があります。<br>-Wi-Fi接続(証明書)でAPを配布できません。<br>-「パスワードの種類：指定方法制限なし(生体認証不可)」のポリシーを適用しても、顔認識の利用ができます。<br>-「セキュリティモードをオン」している際にアプリを配信すると、アプリ配信の通知が通知バーに表示されない場合があります。アプリの配信は正常です。<br>-BCMが提供するアンチウイルスは利用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ソフトバンク | ZTE Axon 10pro 5G 902ZT | v10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | (Fully Managed Device)<br>-OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態でも、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになります。<br>-OS4.4以降では、外部メモリ消去及び、SDカードの消去が出来ません。<br>-OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態でも、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。<br>-OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話することが出来ます。<br>-OS6.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。<br>-OS6.0以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。<br>-OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にCONにになります。<br>-OS6.0から位置情報の共有設定が可能なため、位置情報取回しポリシーを適用した場合に「無関係なワーク」を有知に促さないように求められた場合には「位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善する」を選択していただきます。<br>-OS 10以降では、「ネザリング & モバイルスポット の設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えます。(スタートメニュー>CON/OFFの切り替えが可能です。)<br>-OS 10以降でも Wi-Fi を禁止し 「Wi-Fi を禁止」 ポリシーを適用することができますが、古いモデルバージョンでは禁止できないため、最終バードバージョンへ更新をお願いします。<br>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。<br>-アプリ制約にてホームアプリ(Launcher)が制御されます。<br>-「デバイス登録時」に「デバイスのロック画面が表示される場合があります」。<br>-位置情報等特定の通知を「無視」が利用する場合があることを警告とし、「Google位置情報精度をオンにしてください」のダイアログが頻りに表示される場合があります。<br>-位置情報等の情報が一部送られない場合があります。<br>-位置情報のログが受け付けられない場合があります。<br>-BCAgentの提供先不明アプリをOFFにするBCAgentが一時的に停止しますがしばらくすると自動で再度起動します。<br>-デバイス登録後、GoogleDrive/GooglePlayムービー&TV/Kenpoのアプリが制御されていることがありますが、アプリで利用するアカウントを探索へ追加頂くことにより、アプリを利用することが出来ます。<br>-アプリ権限を許可した状態でアプリ制約ポリシーの起動時権限すべて許可を設定すると、アプリ権限が固定されています。<br>-「デバイス登録時」に「仕事履歴の設定に失敗しました」のメッセージが使用される場合がありますが、探索を再起動することで解消されます。<br>-「通知音声を禁止」のポリシーを使用すると発着信履歴が非表示になる場合がありますが、ポリシーを解除すると再度表示されます。<br>-ブラウザでの設定で「履歴を保存しない」にしても「Yahoo!」の履歴は残る場合があります。<br><br>(Work Profile)<br>-OS 8.0以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンにはなりません。<br>-OS 8.0以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまつ場合があります。<br>-「デバイス初期化を行う」権限を許可して下さい」と通知が表示される場合がありますが、デバイス削除処理に影響はありません。<br>-「アプリ制約にてホームアプリ(Launcher)が制御されます」。<br>-「開発者モード(デバッグ)を許可」ポリシーを適用した場合でも、開発者モードが強制されません。<br>-「デバイス登録時」に「ロックアイル除画面が表示される場合があります。キャンセルボタンを押下して登陸を継続して下さい」。<br>-「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシーを適用した場合でも、真・偽両面のスクリーンキャプチャが可能です。<br>-「GoogleのFileアプリが仕事履歴」に表示されません。<br>-BCAgentの提供先不明アプリをOFFにするBCAgentが一時的に停止しますがしばらくすると自動で再度起動します。<br>-「アプリ権限を許可した状態」でアプリ制約ポリシーの起動時権限すべて許可を設定すると、アプリ権限が固定されることがあります。<br>-BCMが提供するアンチウイルスは利用できません。 |

|        |                      |                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | Redmi Note 9T        |    | v11 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を食む通話をすることができません。</li> <li>OS5.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>OS 8.0 以降では、SDカード禁止設定および同期設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>OS5.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS8.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>OS 10 以降では、「サザリグ &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープスリープでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>「ウルトラバナーサーバー」を設定中は、BCAgentの常駐通知が表示されます。</li> <li>「画面ロックをオフにする」を選択してパスワードを解除した後は、再度パスワードを設定するまでパスワードを設定するよう強制メッセージが表示されます。</li> <li>パスワードを「数字、英字、英数字いずれか(数字のみの場合は、繰り返しや順序は不可)」のポリシーを適用する、またはPIN(パスワード)共に繰り返しや順序の設定が不可になります。PINは設定不可。パスワードは設定できています。</li> <li>「アプリ管理の設定変更を禁止」ポリシーを適用しても、アプリのキャンセルが削除が可能です。</li> <li>デバイス急停止時、BCAgentの権限許可画面にて「デバイスの機能制限を適用」は本来「デバイス機能制限です」と表示された確認画面が表示されます。チェックを付けてOKボタンを押下してください。キャンセルボタンを押下しても、また確認画面に戻ることでOKボタンを押下しないとデバイス登録が進みません。</li> <li>BCAgentのアプリをデインストールに設定すると、設定中のままになります。</li> <li>「アプリ管理」の「他のアプリ」は本来の機能であるため、BCDMが提供するパスワード機能の設定やパスワードロック機能は動作しません。</li> <li>「他のアプリ」を設定した状態でリモートロックを実行しても、同じアプリ内のアプリアイコンはグレーアウトされません。</li> <li>「設定アプリ」の「アカウントの追加」画面にTwitter/Facebookの項目が表示されず、アカウントを追加することができません。</li> <li>「Playストア」/「おサイフケータイ」のアプリは制御できません。</li> <li>BCDMアンチウイルス機能をご利用の際、「ユーザー補助の有効化」のポップアップが表示され続ける場合があります。</li> </ul> <p>ポップアップ内のOKを押下後、設定画面内のダウンロード済みサービスから「BCDM AntiVirus」を選択し、「アクセスリミットをONにしてください。その後、このサービスは次の操作を実行します」と表示された「許可」を押下することで、ポップアップが表示され続ける事がなくなります。</p> <p>BCDMアンチウイルスのWeb監視や監視機能が有効にならず、「Web監視対策は無効になっています」のポップアップが表示され続ける、以下手順を実行してください。</p> <p>設定&gt;アプリ項目システムアプリ設定&gt;セキュリティアプリを起動&gt;スピードブーストを選択(画面右上の設定項目をタップし「アプリ」をロック)を開く&lt;BCDM AntiVirusアプリに紐づけてください。</p> <p>(Work Profile)<br/>今後提供予定です。</p> |
| ソフトバンク | Redmi Note 10T       |   | v13 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>OS 8.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになっている場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サザリグ &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープスリープでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャを禁止」ポリシーを適用し、取得許可自体は禁止されず、真・真二画面のスクリーンキャプチャが取得できます。</li> <li>OS13 以降では、通知機能を利用するアプリによる通知妨害には、アプリ毎に通知の送信/権限を管理する必要があります。今後のアプリは通知機能を利用する機能を適用する場合は、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されるので、その際は権限を許可してください。</li> <li>「ウルトラバナーサーバー」を設定中は、BCAgentの常駐通知が表示されます。</li> <li>ポリシーの「データロギング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>パスワードポリシーの「設定方式2(非推奨)」でパスワードの複雑化を設定し、利用する文字の種類や最小のパスワード長を設定した場合、端末のパスワード設定画面に、設定内容を説明するテキストが表示されます。</li> <li>パスワードポリシーの「設定方式2(非推奨)」でパスワードの複雑化を設定し、利用する文字の種類や最小のパスワード長を設定した場合、端末のパスワード設定画面に、設定内容を説明するテキストが表示されます。</li> <li>パスワードポリシーの「設定方式2(非推奨)」でパスワードを設定するポリシーを適用した場合も、パスワードの設定が可能です。</li> <li>パスワードポリシーの「設定方式1(推奨)」でパスワードを設定し、パスワードを設定せずに再起動を行っても、パスワードの警告ダイアログが表示されません。</li> <li>「インストール」の権限制限に、設定されたインストール開始メッセージが自動で表示されません。通知からタップすることで表示されます。</li> <li>ロック画面の表示禁止とカメラ禁止のポリシーを適用しても、ロック画面のカマフラコンをスライドすると、カメラが起動できます。</li> <li>「アプリ管理」の設定変更を禁止したポリシーを適用しても、データ消去、キャンセルができています。</li> <li>「インストール」の権限制限に、設定されたインストール終了メッセージが表示されません。</li> <li>パスワード複雑化「を」するに設定したポリシーを適用しても、パスワードの設定なし、もしくは、パスワードの削除が行えています。</li> <li>パスワード複雑化「を」するに設定したポリシーを適用して、パスワードの設定がない場合でも、警告ダイアログが表示されません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ソフトバンク | BALMUDA phone A101BM |  | v11 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を食む通話をする事ができません。</li> <li>OS5.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>OS 8.0 以降では、SDカード禁止設定および同期設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>OS5.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS8.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>OS 10 以降では、「サザリグ &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープスリープでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>「ウルトラバナーサーバー」を設定中は、BCAgentの常駐通知が表示されます。</li> <li>「画面ロックをオフにする」を選択してパスワードを解除した後は、再度パスワードを設定するまでパスワードを設定するよう強制メッセージが表示されます。</li> <li>パスワードを「数字、英字、英数字いずれか(数字のみの場合は、繰り返しや順序は不可)」のポリシーを適用した場合は、繰り返しや順序のパスワードを設定することができません。</li> <li>「アプリ管理の設定変更を禁止」ポリシーを適用しても、データ消去、キャンセルができています。</li> <li>「インストール」の権限制限に、設定されたインストール終了メッセージが表示されません。</li> <li>パスワード複雑化「を」するに設定したポリシーを適用しても、パスワードの設定なし、もしくは、パスワードの削除が行えています。</li> <li>パスワード複雑化「を」するに設定したポリシーを適用して、パスワードの設定がない場合でも、警告ダイアログが表示されません。</li> </ul> <p>(Work Profile)<br/>今後提供予定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになっている場合があります。</li> <li>OS 11 以降では、端末ロックが未設定且つ統一ロックがONの状態、WorkProfileのみパスワード機能化を設定すると統一ロックがOFFになります。</li> <li>OS 11 以降では、統一ロックOFFの状態、WorkProfileのみパスワード機能化を設定している場合、統一ロックをONにするWorkProfileに設定されているパスワードが機能せず、パスワード無し状態になります。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>「デバイス削除を行う」と「権限を許可してください」と通知が表示される場合がありますが、デバイス削除権限に同意は不要です。</li> <li>「デバイス管理者を解除」と「通知をタップして権限を許可してください」と通知が表示される場合があります。</li> <li>「設定/電話/Playストア/おサイフケータイ」のアプリは制御できません。</li> <li>BCDMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul>                           |

|        |                                          |                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | AQUOS wish3 A303SH                       |    | v13 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ「通信ボタン」を押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「チャタリング &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止 ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>「ポリシー」の「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライバシーな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が非表示になります。</li> <li>Playストア / 電話 / 電話 / カメラ / AQUOSホーム / AQUOSかんたんホーム / AQUOS ジュニアホームは制御できません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 11 以降では、統一ロックOFF状態で、WorkProfileの「ワークプロファイル」を適用している場合、統一ロックをONにするとWorkProfileに設定されているUI/パスワードが継承されます。パスワード無しの状態になります。</li> <li>OS 11 以降では、端末ロックが未設定且つ統一ロックがONの状態で、WorkProfileのみパスワード義務化を設定すると統一ロックOFFになります。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止 ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 12 以降では、IMEI情報が取得できません。代わりに端末を一意に識別する32桁の「登録番号」のIMEIが代替の情報が取得できます。</li> <li>OS 12 以降において、デバイス登録時に位置情報の権限を「許可する」を押下すると、許可するかどうかのポップアップが表示されるようになります。「正確」、「アプリの使用時のみ」を選択して、アクセスを許可してください。</li> <li>OS 12 以降では、WorkProfileで「パスワードポリシーの設定方式(非推奨)」が設定できません。WorkProfileで「パスワードポリシー」を設定する場合は、「パスワードポリシーの設定方式(推奨)」をご利用ください。</li> <li>BCOMIによるロック操作やアプリ制御を実施後、デバイスの再起動や時間経過などで、ランチャーに表示されている使用を制限したアプリのアイコンのグレースケールが元の色に戻ってしまう場合があります。アイコンの色が先に戻っても、アプリの制限は機能しています。</li> <li>ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライバシーな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が非表示になります。</li> <li>Playストア / 電話 / カメラ / AQUOSホーム / AQUOSかんたんホーム / AQUOS ジュニアホームは制御できません。</li> </ul> <p>「マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート中止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート中止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。マイナーバージョンへのアップデートを中止かどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</p> <p>・Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</p> |
| ソフトバンク | AQUOS wish3 A302SH<br>AQUOS wish3 A303SH |    | v14 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ「通信ボタン」を押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「チャタリング &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止 ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS 14 のさいいじりや設定を管理する場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの再起動や時間経過などの権限設定が固定されない場合があります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>「ポリシー」の「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライバシーな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が非表示になります。</li> <li>Playストア / 電話 / カメラ / AQUOSホーム / AQUOSかんたんホーム / AQUOS ジュニアホームは制御できません。</li> </ul> <p>「マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート中止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート中止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。マイナーバージョンへのアップデートを中止かどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</p> <p>・Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ソフトバンク | AQUOS wish3 A302SH                       |  | v15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ「通信ボタン」を押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「チャタリング &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止 ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS 14 のさいいじりや設定を管理する場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの再起動や時間経過などの権限設定が固定されない場合があります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライバシーな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面への通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライバシーな通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>ホーム設定 / 電話 / Playストア / カメラ / AQUOSホーム / AQUOSかんたんホーム / AQUOS ジュニアホームは制御できません。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>パスワードの管理: 指定方法制限なし(生体認証不可)のポリシーを適用しても、顔認証の利用ができません。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート中止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート中止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。マイナーバージョンへのアップデートを中止かどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ソフトバンク | AQUOS wish4 A403SH                       |  | v14 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>「チャタリング &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」するポリシーを適用しても、チャタリング自体は制御されません。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ「通信ボタン」を押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去ができません。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「チャタリング &amp; モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>一部機種において、Playストア / 電話 / カメラ / AQUOSホーム / AQUOSかんたんホーム / AQUOS ジュニアホームは制御されません。</li> <li>OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止 ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を実装している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS 14 のさいいじりや設定を管理する場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの再起動や時間経過などの権限設定が固定されない場合があります。</li> <li>設定 / 電話 / Playストア / カメラ / AQUOSホーム / AQUOSかんたんホーム / AQUOS ジュニアホームは制御されません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|        |                     |                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | AQUOS wish4 A403SH  |    | v15 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャタリング&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープモードでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止 ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、異った画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限を許可する」必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を保持している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>-ポリシーの「データロギング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>-「チャタリング&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」するポリシーを適用しているても、チャタリングは制御されません。</li> <li>-機能制限の「バッテリー充電時間」を設定している場合、設定した取得時間よりも約15倍程度時間を要することがあります。</li> <li>-「Playストア/設定/電話/おサイワイ4/AQUOS ホーム/AQUOS かんたんホーム/AQUOS ジュニアホーム」は「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。</li> <li>-Wi-Fi(設定/証明書)でAPを配布できません。</li> <li>-「パスコードの種別: 指定方法制限なし(生体認証不可)」のポリシーを適用しても、顔認証の利用ができません。</li> <li>-「マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート中止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート中止されている旨が画面下部に表示されず、アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。</li> <li>-マイナーバージョンへのアップデートを中止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> <li>-制限ポリシー「で Bluetooth の設定変更」を制限するとBluetoothのON/OFF操作が出来ません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ソフトバンク | AQUOS wish4 A403SH  |    | v16 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャタリング&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープモードでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止 ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、異った画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限を許可する」必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を保持している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>-パスワードセット後、設定アプリを開いた際の「パスワードを再入力してください」のダイアログが表示されず、パスワードセット自体は正常に動作いたします。デバイスの再起動により事故が解消し、現在の設定を反映した表示になること確認しております。</li> <li>-ポリシーの「データロギング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>-「チャタリング&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」するポリシーを適用しているても、チャタリングは制御されません。</li> <li>-QRコードを使用してデバイス登録中にBCAgentのアプリが起動しない場合は、デバイスを初期化して再度デバイス登録からやり直していただく。</li> <li>-Bluetooth設定変更を禁止し登録したポリシーを適用しているも、別端末からペアリングを通信した場合は、ペアリング設定が許可できてしまいます。</li> <li>-BCAgentの使用状況へのアクセスの権限を許可していないにもかかわらず、権限許可が要求されない場合があります。端末の再起動アプリから「使用状況」へのアクセス権限にて、BCAgent7アプリの権限を許可してください。</li> <li>-Wi-Fi(設定/証明書)でAPを配布できません。</li> <li>-「パスコードの種別: 指定方法制限なし(生体認証不可)」のポリシーを適用しても、顔認証の利用ができません。</li> <li>-「マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート中止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するとアップデート中止されている旨が画面下部に表示されず、アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。</li> <li>-マイナーバージョンへのアップデートを中止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> <li>-「電話/Playストア/設定/おサイワイ4/AQUOS ホーム/AQUOS かんたんホーム/AQUOS ジュニアホーム」は「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」ポリシーを適用している場合、「設定」「経緯とカスタイズ」機能が利用できません。</li> </ul> |
| ソフトバンク | DuraForce EX A301KC |  | v13 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャタリング&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープモードでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止 ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、異った画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限を許可する」必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を保持している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-位置情報ポリシーを適用している場合、デバイスのバッテリー交換機能を利用してバッテリーを交換すると、バッテリー交換後、位置情報設定ダイアログが表示される場合があります。</li> <li>-BCOMによるソフトウェアの更新や、位置情報設定の更新後、デバイスの再起動や電源の再起動などで、ランチャーに表示されている使用制限したアプリのアイコンのグラデーションの色に戻ってしまう場合があります。アイコンの色が元に戻っても、アプリの制限は解除していません。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が非表示になります。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>-ポリシーの「データロギング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>-「設定/電話/Playストア/おサイワイ4/開発者モード/インストールホームのアプリ」は「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。</li> <li>-Wi-Fi(設定/証明書)でAPを配布できません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ソフトバンク | DuraForce EX A301KC |  | v14 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「チャタリング&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スリープモードでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」機能をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、スクリーンキャプチャーを禁止 ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、異った画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限を許可する」必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を保持している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-OS 14 の「写真と動画のみ」の機能設定が固定できない場合があります。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライベートな通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>-ポリシーの「データロギング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>-バッテリー交換後、位置情報設定の有効化を促すダイアログが表示されることがあります。端末上の位置情報設定自体は変更されておらず、一時的なダイアログ増加によりダイアログが表示されますが、バッテリー交換が完了すると自動的にプロバイダが有効化されるダイアログが表示されないります。</li> <li>-ホーム/設定/電話/Playストア/おサイワイ4のアプリは「アプリ制御」ポリシーの対象外となります。</li> <li>-「パスコードの種別: 指定方法制限なし(生体認証不可)」のポリシーを適用しても、顔認証の利用ができません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        |                       |                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソフトバンク | DuraForce EX A301KC   |    | v15 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーフ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BOAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サングラム&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えます。(スタートメニュー・CON:OFFの切り替えができません。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BOAgentが停止し、BOAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、異なった画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>OS13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を保持している場合、各アプリにて設定されているタスキングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS10を使用しているデバイス登録中にBOAgentのアプリが起動しない場合は、デバイスを初期化して再度デバイス登録からやり直してください。</li> <li>パスワードセット後、設定アプリにある現在のパスワード種類が更新されません。パスワードリセット自体は正常に動作いたします。デバイスの再認証により操作が制限し、現在の設定を反映した表示になることを確認しております。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」でプライベートな通知を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」でプライベートな通知(許可していない通知)を禁止したポリシーを禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBOAgentの通知が表示されます。</li> <li>ポリシーの「データロギング設定/機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>バッテリー充電後実施、位置情報設定の有効化を促すダイアログが表示されることがあります。端末上の位置情報設定自体は変更されず一時的なプライバシー機能強化によりダイアログが表示されますが、バッテリー充電後完了すると自動的にプライバシーが有効化されダイアログが表示されなくなります。</li> <li>BOAgentの「使用状況へのアクセス」の権限を許可していないにもかかわらず、権限許可が要求されない場合があります。端末の設定アプリから「使用状況へのアクセス」権限にて、BOAgentアプリの権限を許可してください。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>パスワードの権限: 指定方法制限なし(生体認証不可)」のポリシーを適用しても、顔認証の利用ができません。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート禁止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するアップデート阻止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートを阻止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> <li>デフォルトポリシーに「アカウント追加/削除の禁止」が含まれていた場合、デバイス登録後、Googleドライブ (Google Playサービス・TV/Keep)モジュールのアプリが削除されていることがあります。</li> <li>電話/Playストア/設定/電話は「アプリ制御」ポリシーでアプリの起動可否を制御できません。</li> <li>Bluetooth設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができません。スタートメニューからON/OFFの操作ができません。</li> </ul>     |
| ソフトバンク | TC27                  | -                                                                                   | v13 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーフ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BOAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サングラム&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えます。(スタートメニュー・CON:OFFの切り替えができません。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BOAgentが停止し、BOAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、異なった画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>OS13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を保持している場合、各アプリにて設定されているタスキングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」でプライベートな通知(許可していない通知)を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBOAgentの通知が表示されます。</li> <li>ポリシーの「データロギング設定/機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>バッテリー充電後実施、位置情報設定の有効化を促すダイアログが表示されることがあります。端末上の位置情報設定自体は変更されず一時的なプライバシー機能強化によりダイアログが表示されますが、バッテリー充電後完了すると自動的にプライバシーが有効化されダイアログが表示されなくなります。</li> <li>BOAgentの「使用状況へのアクセス」の権限を許可していないにもかかわらず、権限許可が要求されない場合があります。端末の設定アプリから「使用状況へのアクセス」権限にて、BOAgentアプリの権限を許可してください。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>パスワードの権限: 指定方法制限なし(生体認証不可)」のポリシーを適用しても、顔認証の利用ができません。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート禁止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するアップデート阻止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートを阻止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> <li>デフォルトポリシーに「アカウント追加/削除の禁止」が含まれていた場合、デバイス登録後、Googleドライブ (Google Playサービス・TV/Keep)モジュールのアプリが削除されていることがあります。</li> <li>電話/Playストア/設定/電話は「アプリ制御」ポリシーでアプリの起動可否を制御できません。</li> <li>Bluetooth設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができません。スタートメニューからON/OFFの操作ができません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ソフトバンク | DX-A800M              | -                                                                                   | v13 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーフ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BOAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サングラム&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えます。(スタートメニュー・CON:OFFの切り替えができません。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BOAgentが停止し、BOAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、異なった画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>OS13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を保持している場合、各アプリにて設定されているタスキングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」でプライベートな通知(許可していない通知)を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBOAgentの通知が表示されます。</li> <li>ポリシーの「データロギング設定/機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>バッテリー充電後実施、位置情報設定の有効化を促すダイアログが表示されることがあります。端末上の位置情報設定自体は変更されず一時的なプライバシー機能強化によりダイアログが表示されますが、バッテリー充電後完了すると自動的にプライバシーが有効化されダイアログが表示されなくなります。</li> <li>BOAgentの「使用状況へのアクセス」の権限を許可していないにもかかわらず、権限許可が要求されない場合があります。端末の設定アプリから「使用状況へのアクセス」権限にて、BOAgentアプリの権限を許可してください。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>パスワードの権限: 指定方法制限なし(生体認証不可)」のポリシーを適用しても、顔認証の利用ができません。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート禁止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するアップデート阻止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートを阻止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> <li>デフォルトポリシーに「アカウント追加/削除の禁止」が含まれていた場合、デバイス登録後、Googleドライブ (Google Playサービス・TV/Keep)モジュールのアプリが削除されていることがあります。</li> <li>電話/Playストア/設定/電話は「アプリ制御」ポリシーでアプリの起動可否を制御できません。</li> <li>Bluetooth設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができません。スタートメニューからON/OFFの操作ができません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| ソフトバンク | Samsung Galaxy A25 5G |  | v15 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーフ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BOAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サングラム&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えます。(スタートメニュー・CON:OFFの切り替えができません。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BOAgentが停止し、BOAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャーを禁止」ポリシー適用中、取得操作自体は禁止されず、異なった画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>OS13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を保持している場合、各アプリにて設定されているタスキングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS10を使用しているデバイス登録中にBOAgentのアプリが起動しない場合は、デバイスを初期化して再度デバイス登録からやり直してください。</li> <li>パスワードセット後、設定アプリにある現在のパスワード種類が更新されません。パスワード再入力時間間隔はポリシーで設定した時間間隔に設定されます。</li> <li>パスワード再入力時間間隔はポリシーで設定した時間間隔に設定されます。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」でプライベートな通知(許可していない通知)を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシーな通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBOAgentの通知が表示されます。</li> <li>ポリシーの「データロギング設定/機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>バッテリー充電後実施、位置情報設定の有効化を促すダイアログが表示されることがあります。端末上の位置情報設定自体は変更されず一時的なプライバシー機能強化によりダイアログが表示されますが、バッテリー充電後完了すると自動的にプライバシーが有効化されダイアログが表示されなくなります。</li> <li>BOAgentの「使用状況へのアクセス」の権限を許可していないにもかかわらず、権限許可が要求されない場合があります。端末の設定アプリから「使用状況へのアクセス」権限にて、BOAgentアプリの権限を許可してください。</li> <li>Wi-Fi設定(証明書)CEAPを配布できません。</li> <li>パスワードの権限: 指定方法制限なし(生体認証不可)」のポリシーを適用しても、顔認証の利用ができません。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートである場合、「アップデート禁止」のポリシーを適用しても、設定アプリ内の「システム アップデート」に遷移するアップデート阻止されている旨が画面下部に表示されます。アップデート画面に遷移できてしまうことがあります。</li> <li>マイナーバージョンへのアップデートを阻止対象とするかどうかは、デバイスのメーカーごとに設定されます。</li> <li>デフォルトポリシーに「アカウント追加/削除の禁止」が含まれていた場合、デバイス登録後、Googleドライブ (Google Playサービス・TV/Keep)モジュールのアプリが削除されていることがあります。</li> <li>電話/Playストア/設定/電話は「アプリ制御」ポリシーでアプリの起動可否を制御できません。</li> <li>Bluetooth設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができません。スタートメニューからON/OFFの操作ができません。</li> </ul> |



[illegible]







|        |                           |                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワイモバイル | Android One S10           |    | v14 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>OS 8.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サザンギン&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーン・キャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーン・キャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を表している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>OS 14 の新しいバージョンをご利用の場合、管理画面の「アプリ設定」でアプリ権限設定を設定しても、デバイスの写真と動画のみの権限設定が固定されている場合があります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、プライバシー通知だけでなくロック画面の全ての通知が非表示になります。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「プライバシー通知」を許可しているも、「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知がアイコンのみの表示になります。</li> <li>ポリシーの「デューロッキング設定(機能のON/OFFが制御できません)。</li> <li>パスワードロック後、設定アプリにある設定の「セキュリティ」をタップすると、パスワードロック自体は正常に動作いたします。デバイスの再起動により現象が解消し、現在の設定を反映した表示になることを確認しております。</li> <li>Wi-Fi設定説明書にてAPを配布できません。</li> <li>設定/電話/Playストア/おサイフケータイ(Quickstepのアプリは「アプリ」制御ポリシーの対象外となります)。「SMS送受信を禁止」のポリシーを適用しているも、Ymobileメールのメッセージ送受信は制御されません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ワイモバイル | AQUOS sense4 basic A003SH |    | v11 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>OS5.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>OS 6.0 以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS6.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にしている場合に求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>OS 10 以降では、「サザンギン&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS11 以降では、デバイス登録制限を実施するとデバイスが初期化されます。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>スクリーン・キャプチャーを禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、スクリーン・キャプチャーが取得できます。</li> <li>設定/電話/Playストア/おサイフケータイ(AQUOS ホーム/AQUOS カンたん ホームのアプリは制御できません)。</li> <li>Bluetooth設定変更を禁止「ポリシー」を適用した際、デバイスの設定画面でBluetoothのON/OFFの操作ができません。スタートスバーからはON/OFFの操作ができます。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 11 以降では、端末ロック未設定かつ統一ロックがONの状態、WorkProfileのみパスワード厳格化を設定すると統一ロックがOFFになります。</li> <li>OS 11 以降では、統一ロックOFFの状態、WorkProfileのみパスワード厳格化を設定している場合、統一ロックをONにするWorkProfile用に設定されているパスワードが解除されます。パスワード無し状態になります。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>リモートワイプ、デバイス登録解除による仕事場が削除された後、ホーム画面の最下部に見つれたアプリアイコンが消失することもあります。アプリ一覧の表示や仕事場のアプリをホーム画面の最下部に移動させたり削除します。</li> <li>二ファクタ認証時に個人用/仕事場の選択から仕事場を選択すると、ユーザインタフェースが短縮しません。個人用を選択すると問題なく起動しユーザインタフェースでデータ共有が可能です。</li> <li>Playストア/電話帳のアプリは制御できません。</li> <li>BCDMP提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul> |
| ワイモバイル | AQUOS wish A104SH         |  | v11 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS4.2以降では、デバイスの機内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、機内モードがOFFになりません。</li> <li>OS4.4以降では外部メモリ消去時、SDカードの消去が出来ません。</li> <li>OS5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS5.0以降では、リモートロックをした場合、緊急電話を含む通話を行うことができます。</li> <li>OS5.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>OS 6.0 以降では、SDカード禁止設定および同設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>OS6.0以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS6.0から位置情報のモード設定がなくなったため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無線ネットワーク」を有効にしている場合に求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>OS 10 以降では、「サザンギン&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS11 以降では、デバイス登録制限を実施するとデバイスが初期化されます。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>ポリシーの「デューロッキング設定(機能のON/OFFが制御できません)。</li> <li>デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした場合、ホーム画面の最下部に見つれたアプリアイコンが消失することもあります。アプリ一覧の表示や仕事場のアプリをホーム画面の最下部に移動させたり削除します。</li> <li>二ファクタ認証時に個人用/仕事場の選択から仕事場を選択すると、ユーザインタフェースが短縮しません。個人用を選択すると問題なく起動しユーザインタフェースでデータ共有が可能です。</li> <li>Playストア/電話帳のアプリは制御できません。</li> <li>BCDMP提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 8.0 以降では、「非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 11 以降では、端末ロック未設定かつ統一ロックがONの状態、WorkProfileのみパスワード厳格化を設定すると統一ロックがOFFになります。</li> <li>OS 11 以降では、統一ロックOFFの状態、WorkProfileのみパスワード厳格化を設定している場合、統一ロックをONにするWorkProfile用に設定されているパスワードが解除されます。パスワード無し状態になります。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>連絡帳/Playストアのアプリは制御できません。</li> <li>BCDMP提供するアンチウイルスは利用できません。</li> </ul>                                                                                                                         |
| ワイモバイル | AQUOS wish A104SH         |  | v13 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーバ通信ボタンを押しても、データ通信がONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイプ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ます。</li> <li>OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モードを設定する」を設定しても、自動的にONになりません。</li> <li>OS 6.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになりません。</li> <li>OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>OS 10 以降では、「サザンギン&amp;モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(スタートスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>OS 11 以降では、デバイスにて「提供先不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>OS 12 以降では、「スクリーン・キャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・偽両面のスクリーン・キャプチャーが取得できます。</li> <li>OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信/権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する機能を表している場合、各アプリにて設定されているタイミングで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>「ロック画面の表示を禁止」で「編集されていない通知」を禁止したポリシーを適用している場合でも、ロック画面にBCAgentの通知が表示されます。</li> <li>ポリシーの「デューロッキング設定(機能のON/OFFが制御できません)。</li> <li>BCDMPによるロック操作やアプリ制御を実施後、デバイスの再起動や時間経過などで、ランチャーに表示されている各アプリを削除したアプリのアイコンのプレースホルダーが元の色に戻ってしまう場合があります。アイコンの色が元に戻っても、アプリの制限は機能しています。</li> <li>AQUOSホーム、AQUOSかんたんホームのアプリは「アプリ」制御ポリシーの対象外となります。</li> <li>Wi-Fi設定説明書にてAPを配布できません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|        |                    |                                                                                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワイモバイル | AQUOS wish2 A204SH |    | v12 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0以降では、デバイスの権内モードがONの状態、ロック画面に表示されるサーブ「通信ボタン」を押下しても、権内モードがOFFになります。</li> <li>-OS 4.0以降では外部メモリが利用できません。SDカードの消去が出来ません。</li> <li>-OS 5.0以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ「通信ボタン」を押下しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 5.0以降では、リモートコントロール機能、緊急電話を含む通話をする事ができません。</li> <li>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>-OS 5.0以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>-OS 6.0以降では、SDカード一時的な設定および利用設定違反によるデバイスロックが実施できません。</li> <li>-OS 5.0以降では、機能制限の「開発者モード」を設定する事ができません。自動的にONになります。</li> <li>-OS 5.0から位置情報のモード設定がなくなため、位置情報取得ポリシーを適用した際に「無接続ネットワーク」を有効にするように求められた場合は、「Google位置情報の精度」から「位置情報の精度を改善」を有効に設定してください。</li> <li>-OS 10以降では、「サザンギン＆モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11以降では、デバイス登録削除を実施するとデバイスが初期化されます。</li> <li>-OS 11以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12以降では、「スクリーンキャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 12以降では、スクリーンキャプチャーを禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 12以降では、IMEI情報が取得できません。代わりに端末を一意に識別する32桁の「登録固有のIMEI代替ID」情報が取得できます。</li> <li>-BODMが提供するアンチウイルスは利用できません。</li> <li>-OS 12 以降において、デバイス登録時に位置情報の権限を「許可する」を押下すると、許可するかどうかのポップアップが表示されるようになります。「正確」、「アプリの使用時のみ」を選択して、アクセスを許可してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ワイモバイル | AQUOS wish2 A204SH |    | v13 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ「通信ボタン」を押下しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 4.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、機能制限の「開発者モード」を設定する事もできません。自動的にONになります。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになります。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「サザンギン＆モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイス登録削除を実施するとデバイスが初期化されます。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 13 以降では、通知機能を利用する各アプリによる通知表示には、アプリ毎に「通知の送信」権限を許可する必要があります。対象のアプリが通知権限を要求する権限を保持している場合、各アプリにて設定されているタスクメニューで権限要求のダイアログが表示されますので、その際は権限を許可してください。</li> <li>-アプリ毎に「ロック画面の通知を整理」が有効になっている場合、ロック画面の通知が非表示になることがあります。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が非表示になります。</li> <li>-BODMによるロック操作やアプリ制御を実施後、デバイスの再起動や時間経過などで、ランチャーに表示されている使用を制限したアプリのアイコンのグレアアウトが元の色に戻ってしまう場合があります。アイコンの色が元に戻っても、アプリの制限は機能しています。</li> <li>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>-Playストア、設定、電話、おサイフケータイ、Quickstartのアプリは制御できません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになります。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 11 以降では、統一ロックOFFの状態、WorkProfileのみ「パスワード厳格化を設定している場合、統一ロックをONにする」とWorkProfile用に設定されていたパスワードが継承されず、パスワード無し状態になります。</li> <li>-OS 11 以降では、端末ロックが未設定且つ統一ロックがONの状態、WorkProfileのみ「パスワード厳格化を設定する」と統一ロックがOFFになります。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 12 以降では、IMEI情報が取得できません。代わりに端末を一意に識別する32桁の「登録固有のIMEI代替ID」情報が取得できます。</li> <li>-OS 12 以降において、デバイス登録時に位置情報の権限を「許可する」を押下すると、許可するかどうかのポップアップが表示されるようになります。「正確」、「アプリの使用時のみ」を選択して、アクセスを許可してください。</li> <li>-OS 12 以降では、WorkProfileで「パスワードポリシー」の設定方式(非推奨)が設定できません。WorkProfileで「パスワードポリシー」を設定する場合は、「パスワードポリシー」の設定方式(推奨)をご利用ください。</li> <li>-BODMによるロック操作やアプリ制御を実施後、デバイスの再起動や時間経過などで、ランチャーに表示されている使用を制限したアプリのアイコンのグレアアウトが元の色に戻ってしまう場合があります。アイコンの色が元に戻っても、アプリの制限は機能しています。</li> <li>-設定「電話」/「Playストア」/「おサイフケータイ」のアプリは制御できません。</li> </ul>                                              |
| ワイモバイル | AQUOS wish3 A302SH |  | v13 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | <p>(Fully Managed Device)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 5.0 以降では、デバイスのデータ通信がOFFの状態、ロック画面に表示されるサーブ「通信ボタン」を押下しても、データ通信がONになりません。</li> <li>-OS 6.0 以降では、外部メモリ消去およびリモートワイフ実施時にUSBストレージ内のデータの消去が出来ません。</li> <li>-OS 8.0 以降では、機能制限の「開発者モード」を設定する事もできません。自動的にONになります。</li> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになります。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 10 以降では、「サザンギン＆モバイルスポットの設定変更を禁止」ポリシーを適用した際、Wi-Fi自体のON/OFF切り替え操作が行えません。(ステータスバーでON/OFFの切り替えができます。)</li> <li>-OS 10 以降では、内部ストレージを削除できません。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイス登録削除を実施するとデバイスが初期化されます。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 12 以降では、IMEI情報が取得できません。代わりに端末を一意に識別する32桁の「登録固有のIMEI代替ID」情報が取得できます。</li> <li>-OS 12 以降において、デバイス登録時に位置情報の権限を「許可する」を押下すると、許可するかどうかのポップアップが表示されるようになります。「正確」、「アプリの使用時のみ」を選択して、アクセスを許可してください。</li> <li>-OS 12 以降では、WorkProfileで「パスワードポリシー」の設定方式(非推奨)が設定できません。WorkProfileで「パスワードポリシー」を設定する場合は、「パスワードポリシー」の設定方式(推奨)をご利用ください。</li> <li>-BODMによるロック操作やアプリ制御を実施後、デバイスの再起動や時間経過などで、ランチャーに表示されている使用を制限したアプリのアイコンのグレアアウトが元の色に戻ってしまう場合があります。アイコンの色が元に戻っても、アプリの制限は機能しています。</li> <li>-「ロック画面の表示を禁止」で「プライバシー通知」を禁止したポリシーを適用している場合、ロック画面の通知が非表示になります。</li> <li>-ポリシーの「データローミング設定」機能のON/OFFが制御できません。</li> <li>-設定「電話」/「Playストア」/「おサイフケータイ」のアプリは制御できません。</li> </ul> <p>(Work Profile)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-OS 8.0 以降では、非Google Play アプリ(第三者アプリ)・インストール設定をオンにしても自動でオンになります。</li> <li>-OS 8.0 以降では、BCAgentの通知がOFFになってしまう場合があります。</li> <li>-OS 11 以降では、統一ロックOFFの状態、WorkProfileのみ「パスワード厳格化を設定している場合、統一ロックをONにする」とWorkProfile用に設定されていたパスワードが継承されず、パスワード無し状態になります。</li> <li>-OS 11 以降では、端末ロックが未設定且つ統一ロックがONの状態、WorkProfileのみ「パスワード厳格化を設定する」と統一ロックがOFFになります。</li> <li>-OS 11 以降では、デバイスにて「提供元不明アプリのインストール」権限をONにした際、BCAgentが停止し、BCAgentの通知が消失します。消失した通知は、数秒後に自動的に再表示されます。</li> <li>-OS 12 以降では、「スクリーンキャプチャー」を禁止「ポリシー」適用中、取得操作自体は禁止されず、真・真画面のスクリーンキャプチャーが取得できます。</li> <li>-OS 12 以降では、IMEI情報が取得できません。代わりに端末を一意に識別する32桁の「登録固有のIMEI代替ID」情報が取得できます。</li> <li>-OS 12 以降において、デバイス登録時に位置情報の権限を「許可する」を押下すると、許可するかどうかのポップアップが表示されるようになります。「正確」、「アプリの使用時のみ」を選択して、アクセスを許可してください。</li> <li>-OS 12 以降では、WorkProfileで「パスワードポリシー」の設定方式(非推奨)が設定できません。WorkProfileで「パスワードポリシー」を設定する場合は、「パスワードポリシー」の設定方式(推奨)をご利用ください。</li> <li>-BODMによるロック操作やアプリ制御を実施後、デバイスの再起動や時間経過などで、ランチャーに表示されている使用を制限したアプリのアイコンのグレアアウトが元の色に戻ってしまう場合があります。アイコンの色が元に戻っても、アプリの制限は機能しています。</li> </ul> |

[illegible]

