

カスタマイズ



本体機能の設定	12-2
本体機能に関する設定	12-2
音／バイブレータの設定	12-3
着信音／効果音に関する設定	12-3
音量／バイブレータに関する設定	12-4
画面表示の設定	12-4
画面表示に関する設定	12-4
通話の設定	12-5
通話に関する設定	12-5
メールの設定	12-7
Eメールアドレスに関する設定	12-7
S!メール、SMSに関する共通の設定	12-7
S!メールに関する設定	12-7
SMSに関する設定	12-8
インターネットメールに関する設定	12-8
インターネットの設定	12-8
Internet Explorerに関する設定	12-8
カメラの設定	12-9
静止画撮影に関する設定	12-9
動画撮影に関する設定	12-10
エンタテインメント／生活ツールの設定	12-10
Windows Media [®] に関する設定	12-10
電卓に関する設定	12-11
ゲームに関する設定	12-11
ビジネスツールの設定	12-12
予定表に関する設定	12-12

セキュリティの設定	12-12
セキュリティに関する設定	12-12
メモリの設定	12-14
メモリに関する設定	12-14
通信の設定	12-14
通信に関する設定	12-14
外部接続の設定	12-17
Wi-Fiに関する設定	12-17
Bluetooth [®] に関する設定	12-18
USB接続モードに関する設定	12-19
その他の設定	12-20
ユーザー補助に関する設定	12-20
エラー報告に関する設定	12-20
カスタマーフィードバックに関する設定	12-20
管理プログラムに関する設定	12-20

設定

本体機能の設定

本体機能に関する設定

共通操作 <<スタート>>→「設定」

タイムゾーンを変更する お買い上げ時 GMT+9 東京、大阪	「日付/時刻」→「タイムゾーン」欄で目的の都市を選択→<<完了>>
日付を設定する	「日付/時刻」→「日付」欄で年月日を入力→<<完了>> ・設定しないとご利用になれない機能があります。
時刻を設定する	「日付/時刻」→「時刻」欄で時刻を入力→<<完了>> ・設定しないとご利用になれない機能があります。
自動更新を設定する お買い上げ時 オン	「日付/時刻」→「自動更新」欄で「オン」/「オフ」を選択→<<完了>>
ディスプレイの表示言語を切り替える お買い上げ時 日本語	「次へ...」→「地域」→「言語」欄で言語を選択→<<完了>>→<<OK>>→再度電源を入れなおしてください。
日付/時刻の表示形式を切り替える お買い上げ時 日本語	「次へ...」→「地域」→「地域」欄で地域を選択→<<完了>>→<<OK>>→再度電源を入れなおしてください。
日付の表示形式を変更する お買い上げ時 YYYY/MM/DD YYYY年M月D日	・「次へ...」→「地域」→「短い日付の形式」欄で日付の表示形式を選択→<<完了>> ・「次へ...」→「地域」→「長い日付の形式」欄で日付の表示形式を選択→<<完了>>
時刻の表示形式を変更する お買い上げ時 h:mm:ss	「次へ...」→「地域」→「時刻の形式」欄で時刻の表示形式を選択→<<完了>>
正の値の表示形式を変更する	「次へ...」→「地域」→「正の値」欄を選択→以下の数値の書式を設定→<<完了>>→<<完了>> ・ 小数点の記号 ・ 小数点以下の桁数 ・ 桁区切り記号 ・ 負の値の表記
負の値の表示形式を変更する	「次へ...」→「地域」→「負の値」欄を選択→以下の数値の書式を設定→<<完了>>→<<完了>> ・ 小数点の記号 ・ 小数点以下の桁数 ・ 桁区切り記号 ・ 負の値の表記
正の通貨の表示形式を変更する	「次へ...」→「地域」→「正の通貨」欄を選択→以下の通貨の書式を設定→<<完了>>→<<完了>> ・ 通貨記号 ・ 記号の位置 ・ 小数点の記号 ・ 小数点以下の桁数 ・ 桁区切り記号 ・ 負の値の表記

負の通貨の表示形式を変更する	「次へ...」→「地域」→「負の通貨」欄を選択→以下の通貨の書式を設定→《完了》→《完了》 ・ 通貨記号 ・ 記号の位置 ・ 小数点の記号 ・ 小数点以下の桁数 ・ 桁区切り記号 ・ 負の値の表記
オーナー情報を変更する	「次へ...」→「次へ...」→「オーナー情報」→以下の項目を設定→《完了》 ・ 名前 ・ 電話番号 ・ 電子メールアドレス ・ メモ
デバイス名を変更する お買い上げ時 デバイス名：XO1SC	「次へ...」→「次へ...」→「次へ...」→「デバイス名」→以下の項目を設定→《完了》 ・ デバイス名 ・ 説明

設定

音／バイブレーションの設定

着信音／効果音に関する設定

共通操作

《スタート》→「設定」→「サウンド」

音声通話の着信音を設定する お買い上げ時 着信音：Samsung Tune	「着信音」→項目を選択→《完了》
その他のサウンドを設定する お買い上げ時 アラーム (Outlook)：Alert-Outlook、新着電子メール：New_email、新着SMSメッセージ：Alert-AscendingChimes、新着留守番電話メッセージ：Alert-Echo、新着インスタントメッセージ：Alert-InstantMessage、メッセージ（警告）／メッセージ（問い合わせ）／警告：Alert-Exclaim、Keypad control：None	「その他のサウンド」→以下の項目を設定→《完了》 ・ アラーム (Outlook) ・ 新着電子メール・・・インターネットメールの着信音 ・ 新着SMSメッセージ・・・S! メールおよびSMSの着信音 ・ 新着留守番電話メッセージ ・ 新着インスタントメッセージ ・ メッセージ（警告） ・ メッセージ（問い合わせ） ・ 警告 ・ Keypad control*

※電話をかける際に使用するキー（1～9、*、#）のみの効果音です。

音量／バイブレーションに関する設定

共通操作

《スタート》→「設定」→「プロフィール」

プロフィールを切り替える

お買い上げ時 標準

以下のプロフィールから選択

- ・ 標準
- ・ サイレント
- ・ バイブ
- ・ アウトドア
- ・ 自動切替

プロフィールを編集する

お買い上げ時 名前：標準、着信通知の種類：着信音、着信音の音量：4、アラーム（Outlook）の種類：サウンドの再生、アラーム（Outlook）の音量：4、通知の種類：サウンドの再生、通知の音量：4、システム サウンドの音量：4

プロフィールを反転表示→《メニュー》→「編集」→以下の項目を設定→《完了》

- ・ 名前
- ・ 着信通知の種類
- ・ 着信音の音量
- ・ アラーム（Outlook）の種類
- ・ アラーム（Outlook）の音量
- ・ 通知の種類
- ・ 通知の音量
- ・ システム サウンドの音量

設定

画面表示の設定

画面表示に関する設定

共通操作

《スタート》→「設定」

ホーム画面の設定を変更する

お買い上げ時 ホーム画面のレイアウト：スライド パネル（マルチメディア）、最近使ったプログラムの表示：Off、配色：既定、背景イメージ：既定、タイムアウト：なし

「表示」→「ホーム画面」→以下の項目を設定→《完了》

- ・ ホーム画面のレイアウト
- ・ 最近使ったプログラムの表示
- ・ 配色
- ・ 背景イメージ
- ・ タイムアウト

スタートメニューのスタイルを設定する お買い上げ時 グリッド	「表示」→「スタートメニューのスタイル」→項目を設定→《完了》
バッテリー時のバックライト持続時間を設定する お買い上げ時 30 秒	「次へ...」→「パワー マネージメント」→「バッテリー時バックライト持続」欄で持続時間を選択→《完了》
AC 時のバックライト持続時間を設定する お買い上げ時 1 分	「次へ...」→「パワー マネージメント」→「AC 時バックライト持続」欄で持続時間を選択→《完了》
画面表示の持続時間を設定する お買い上げ時 40 秒	「次へ...」→「パワー マネージメント」→「画面表示持続」欄で持続時間を選択→《完了》
画面の明るさを設定する お買い上げ時 レベル 3	「次へ...」→「パワー マネージメント」→「画面の明るさ」欄で明るさを選択→《完了》
光センサーを設定する お買い上げ時 オフ	「次へ...」→「パワー マネージメント」→「光センサー」欄で項目を選択→《完了》
キーボードバックライトの持続時間を設定する お買い上げ時 常時	「次へ...」→「パワー マネージメント」→「キーボードバックライト持続」欄で項目を選択→「ユーザー設定の時間」を選択した場合は、開始時刻と終了時刻を選択→《完了》

設定

通話の設定

通話に関する設定

共通操作

《スタート》→「設定」→「電話」

帯域を切り替える お買い上げ時 自動	「通話サービス」→「帯域の選択」→項目を選択→《完了》 ・「手動」で選択できる項目は、「GSM900/1800」／「GSM1900」／「WCDMA」です。
通話のオプションを設定する	「通話サービス」→「通話のオプション」 画面の指示に従って設定します。
発信者番号通知を設定する	「通話サービス」→「発信者番号通知」→項目を選択→《完了》

発信先固定を設定する	「通話サービス」→「発信先固定」 画面の指示に従って設定します。
ネットワークを設定する	「通話サービス」→「ネットワーク」 画面の指示に従って設定します。
自動応答について設定する	お買い上げ時 しない 「音声通話」→「自動応答」→項目を選択→《完了》
割り込み通話について設定する	「音声通話」→「割り込み通話」→チェックをつける/外す→《完了》
着信規制について設定する	「音声通話」→「発着信規制」→「着信制限」欄で制限方法を選択→《完了》
発信規制について設定する	「音声通話」→「発着信規制」→「発信制限」欄で制限方法を選択→《完了》
転送電話について設定する	「音声通話」→「転送電話」→「無条件」/「無応答転送」/「話中時転送」/「圏外/電源オフ時転送」を選択→「通話の転送先」/「電話番号」を設定→《完了》 ・「無応答転送」を設定する場合は、「次の時間経過後に転送」も選択します。 ・すべての条件を「オフ」に設定する場合は、《メニュー》→「すべて無効」を選択でも可能です。
固有番号を確認する	「固有番号」→《完了》
固有番号の名前を編集する	「固有番号」→「音声回線 1」を反転表示→《メニュー》→「編集」→「名前」欄を入力→《完了》
チャンネルの設定を変更する	☎→「ワイヤレスマネージャー」→《メニュー》→「電話の設定」→「チャンネル」→以下の項目を設定→《完了》 ・チャンネルを使用する ・受信チャンネルの一覧 ・言語

設定

メールの設定

E メールアドレスに関する設定

E メールアドレスを変更する	《スタート》→「SoftBank メール」→「設定」→「メール・アドレス設定」→画面の指示に従って設定します。 ・ パソコンなどから E メールを受信するときに使用する E メールアドレスのアカウント名 (@より前の部分) を変更できます。ご契約時のアカウント名は、ランダムな英数字に設定されています。
----------------	--

S! メール、SMS に関する共通の設定

共通操作

《スタート》→「SoftBank メール」→「設定」→「一般設定」

メールフォルダのソートを設定する お買い上げ時 日付、降順	「ソート」欄でソート項目および「昇順」／「降順」を選択→《OK》
署名を設定する お買い上げ時 オフ	「署名」欄で署名の要否を選択→《OK》
署名を変更する	「ここに署名を入力してください。」欄に署名を入力→《OK》→《OK》

S! メールに関する設定

共通操作

《スタート》→「SoftBank メール」→「設定」→
「S!メールの設定」

送受信モードを設定する お買い上げ時 自動 (ホームのみ)	「送受信モード」欄で送受信モードを選択→《OK》
配信レポートを設定する お買い上げ時 Off	「配信レポート」にチェックをつける／外す→《OK》
送信済みメッセージを保存する お買い上げ時 On	「送信済みメッセージを保持」にチェックをつける／外す→《OK》
メール送受信後にネットワークを切断する お買い上げ時 On	「メール送受信後にネットワークを切断」にチェックをつける／外す→《OK》
送受信の試行回数を設定する お買い上げ時 4	「送受信の試行回数」欄で送受信の試行回数を選択→《OK》
画像サイズを設定する お買い上げ時 オリジナルサイズ	「画像のサイズ」欄で表示する画像サイズを選択→《OK》

SMS に関する設定

共通操作 <<スタート>>→「SoftBank メール」→「設定」→「SMS の設定」

配信レポートを設定する	お買い上げ時 Off	「配信レポート」にチェックをつける／外す→<< OK >>
送信済みメッセージを保存する	お買い上げ時 On	「送信済みメッセージを保存」にチェックをつける／外す→<< OK >>
有効期限を設定する	お買い上げ時 ネットワーク最大値	「有効期限」欄で SMS の有効期限を選択→<< OK >>

インターネットメールに関する設定

共通操作 <<スタート>>→「メール」→「電子メールの設定」

アカウントを追加する	画面の指示に従って設定します。
------------	-----------------

設定

インターネットの設定

Internet Explorer に関する設定

共通操作 <<スタート>>→「Internet Explorer」→<<メニュー>>→「ツール」→「オプション」

ホームページを設定する	お買い上げ時 ユーザー設定のページ	「ホームページ」→項目を選択→<<完了>>
閲覧の履歴を確認する		「閲覧の履歴」→<<完了>>
閲覧の履歴をクリアする		「閲覧の履歴」→項目を反転表示→<<クリア>>→<<はい>>
スクリプトの有効／無効を設定する	お買い上げ時 On	「プライバシーとセキュリティ」→「スクリプトを有効にする」にチェックをつける／外す→<<完了>>
Cookie の有効／無効を設定する	お買い上げ時 On	「プライバシーとセキュリティ」→「Cookie を有効にする」にチェックをつける／外す→<<完了>>
セキュリティ保護のないページに移動するときの警告の有無を設定する	お買い上げ時 On	「プライバシーとセキュリティ」→「セキュリティ保護のないページに移動するとき警告する」にチェックをつける／外す→<<完了>>

言語を設定する お買い上げ時 日本語	「言語」→以下の項目を設定→《完了》 ・ Web サイトの表示に使用する言語 ・ エンコード ・ 自動選択
接続を設定する お買い上げ時 設定を自動的に検出する: Off、ネットワークの選択: WAP ネットワーク	「接続」→以下の項目を設定→《完了》 ・ 設定を自動的に検出する ・ ネットワークの選択
Web サイトのブラウザー形式を変更する お買い上げ時 モバイル デバイス	「その他」→「Web サイトを以下のブラウザー形式で表示」欄で「モバイルデバイス」/「デスクトップ PC」を選択→《完了》
情報画面でサウンドを再生するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「その他」→「サウンドを再生する」にチェックをつける/外す→《完了》
情報画面で画像を表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「その他」→「画像を表示する」にチェックをつける/外す→《完了》
Internet Explorer が既定の Web ブラウザーでない場合に通知するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「その他」→「Internet Explorer が既定の Web ブラウザーでない場合に通知する」にチェックをつける/外す→《完了》

設定

カメラの設定

静止画撮影に関する設定

共通操作  →《メニュー》→「設定」(カメラ)

イメージ品質を設定する お買い上げ時 高	「写真」→「イメージ品質」→項目を選択→《××》
シャッターサウンドを設定する お買い上げ時 シャッター 1	「写真」→「シャッターサウンド」→項目を選択→《××》
レビュー画面を表示する お買い上げ時 オン	「セットアップ」→「レビュー画面」→項目を選択→《××》
ズーム調整サウンドを設定する お買い上げ時 オン	「セットアップ」→「ズーム調整サウンド」→項目を選択→《××》
明るさ調整サウンドを設定する お買い上げ時 オン	「セットアップ」→「明るさ調整サウンド」→項目を選択→《××》
保存場所を設定する お買い上げ時 マイ デバイス	「セットアップ」→「保存場所」→項目を選択→《××》

動画撮影に関する設定

共通操作  → «メニュー» → 「設定」(ビデオカメラ)

ビデオ品質を設定する	お買い上げ時 高	「ビデオ」 → 「ビデオ品質」 → 項目を選択 → «×»
録画開始サウンドを設定する	お買い上げ時 サウンド1	「ビデオ」 → 「録画開始サウンド」 → 項目を選択 → «×»
録音中を設定する	お買い上げ時 オン	「ビデオ」 → 「録音中」 → 項目を選択 → «×»
エンコード形式を設定する	お買い上げ時 MP4	「ビデオ」 → 「エンコード形式」 → 項目を選択 → «×»
レビュー画面を表示する	お買い上げ時 オン	「セットアップ」 → 「レビュー画面」 → 項目を選択 → «×»
ズーム調整サウンドを設定する	お買い上げ時 オン	「セットアップ」 → 「ズーム調整サウンド」 → 項目を選択 → «×»
明るさ調整サウンドを設定する	お買い上げ時 オン	「セットアップ」 → 「明るさ調整サウンド」 → 項目を選択 → «×»
保存場所を設定する	お買い上げ時 マイ デバイス	「セットアップ」 → 「保存場所」 → 項目を選択 → «×»

設定

エンタテインメント／生活ツールの設定

Windows Media[®] に関する設定

共通操作 再生画面表示中 → «メニュー» → 「オプション」

時間の表示形式を設定する	お買い上げ時 経過時間	「再生」 → 項目を選択 → «完了» → «完了»
ビデオを全画面で再生するかどうかを設定する	お買い上げ時 常に	「ビデオ」 → 「全画面でビデオを再生」欄で全画面で表示する条件を選択 → «完了» → «完了»
ビデオをウィンドウに合わせて拡大／縮小するかどうかを設定する	お買い上げ時 オン	「ビデオ」 → 「ウィンドウに合わせて拡大／縮小する」にチェックをつける／外す → «完了» → «完了»
ネットワークを設定する	お買い上げ時 インターネット接続速度：移動体通信(33.6Kbps)、接続速度を検出する：On、UDP：On、ポート：0、TCP：On、HTTP：On	「ネットワーク」 → 以下の項目を設定 → «完了» → «完了» ・ インターネット接続速度 ・ 接続速度を検出する ・ UDP、ポート ・ TCP ・ HTTP

ライブラリ画面でプレイヤーを起動するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「ライブラリ」→「ライブラリ画面でプレイヤーを起動する」にチェックをつける／外す→《完了》→《完了》
スキンを設定する お買い上げ時 Samsung_Graffiti	「スキン」→スキンを選択→《完了》→《完了》
キー割り当てを設定する	「ボタン」→キーに割り当てる項目を選択→《メニュー》→「割り当て」→割り当てるキーを押す→《OK》→《完了》

電卓に関する設定

共通操作 《スタート》→「ツール」→「電卓」→《メニュー》→「オプション」

桁区切り記号の表示をするかどうかを設定する お買い上げ時 Off	「桁区切り記号の表示」にチェックをつける／外す→《完了しました》
計算ログの保存をするかどうかを設定する お買い上げ時 Off	「計算ログの保存」にチェックをつける／外す→《完了しました》

ゲームに関する設定

共通操作 《スタート》→「ゲーム」→「Bubble Breaker」→《メニュー》→「オプション」

サウンドを再生するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「サウンドを再生する」にチェックをつける／外す→《完了》
ゲストモードを使用するかどうかを設定する お買い上げ時 Off	「ゲストモード」にチェックをつける／外す→《完了》
ゲームのスタイルを変更する お買い上げ時 標準	「スタイル」欄でゲームのスタイルを選択→《完了》
バルーンの色を変更する お買い上げ時 カラー	「バルーンの色」欄で「カラー」／「グレースケール」を選択→《完了》

設定

ビジネスツールの設定

予定表に関する設定

共通操作 <<スタート>>→「予定表」→<<メニュー>>→「ツール」→「オプション」

既定の画面を設定する	お買い上げ時 予定一覧の表示	「既定の画面」欄で予定表の表示形式を選択→<<完了>>
週の初日の曜日を設定する	お買い上げ時 日曜日	「週の最初の曜日」欄で週の最初の曜日を選択→<<完了>>
週単位の表示を設定する	お買い上げ時 週 5 日表示	「週単位の表示」欄で週単位の表示画面の日数を選択→<<完了>>
月単位の表示を設定する	お買い上げ時 Off	「週番号を表示する」にチェックをつける／外す→<<完了>>
アラームを設定する	お買い上げ時 15 分	「アラームの設定」欄でアラームの時間を選択→<<完了>>
会議出席依頼の送信方法を設定する	お買い上げ時 Outlook メール	「会議出席依頼の送信方法」欄で依頼の送信方法を選択→<<完了>>

設定

セキュリティの設定

セキュリティに関する設定

共通操作 <<スタート>>→「設定」→「次へ...」→「セキュリティ」

デバイスロックを設定する		「デバイスのロック」→「パスワード入力が必要になるまでの時間」にチェックをつけ、時間を選択→「パスワードの種類」欄で種類を選択→「パスワード」欄にデバイスロック解除用パスワードを入力→「パスワードの確認入力」欄に再度デバイスロック解除用パスワードを入力→<<完了>>→<<はい>>
PIN コード認証を設定する	お買い上げ時 Off	「SIM カード暗証番号 (PIN) を有効にする」→PIN コードを入力→<<完了>>
USIM 照合を設定する	お買い上げ時 Off	「SIM のロックを有効にする」→USIM パスワードを入力→<<完了>>→再度 USIM パスワードを入力→<<完了>>

PINコードを変更する	「SIMカード暗証番号 (PIN) の変更」 → 「古い暗証番号 (PIN)」欄に現在のPINコードを入力 → 「新しい暗証番号 (PIN) 欄」に新しいPINコード (4～8桁)を入力 → 「新しい暗証番号 (PIN) の確認」欄に再度新しいPINコード (4～8桁)を入力 → 《完了》
PIN2コードを変更する	「暗証番号 (PIN) 2 を変更する」 → 「古い暗証番号 (PIN)」欄に現在のPIN2コードを入力 → 「新しい暗証番号 (PIN)」欄に新しいPIN2コード (4～8桁)を入力 → 「新しい暗証番号 (PIN) の確認」欄に再度新しいPIN2コード (4～8桁)を入力 → 《完了》
証明書を確認する	「証明書」 → 項目を選択 → 証明書を選択
メモリカードを暗号化する お買い上げ時 〇ff	「暗号化」 → 「メモリカード内のファイルを暗号化する」にチェックをつける → 《完了》
発着信規制用暗証番号を変更する	「次へ ...」 → 「発着信規制のパスワードの変更」 → 「古いパスワード」欄に現在の暗証番号を入力 → 「新しいパスワード」欄に新しい暗証番号を入力 → 「新しいパスワードの確認」欄に再度新しい暗証番号を入力 → 《完了》
操作暗証番号を変更する お買い上げ時 〇〇〇〇	「次へ ...」 → 「リセットパスワードの変更」 → 「古いパスワード」欄に現在の操作暗証番号を入力 → 「新しいパスワード」欄に新しい操作暗証番号を入力 → 「新しいパスワードの確認」欄に再度新しい操作暗証番号を入力 → 《完了》 → 《OK》
お買い上げ時の情報に戻す (マスタークリア) お買い上げ時 〇〇〇〇	「次へ ...」 → 「マスタークリア」 → 操作暗証番号を入力 → 《完了》 → 《はい》 ・メモリカードが挿入されている場合、「デバイス」 / 「メモリカード」 / 「デバイスとメモリカード」を選択します。
Mobile Tracker を設定する お買い上げ時 〇〇〇〇	「次へ ...」 → 「Mobile Tracker」 → 操作暗証番号を入力 → 《完了》 → 「Mobile Tracker を有効にする」にチェックをつける → 「受信者」欄にSMSの送信先とする電話番号を、+ (国際コード)、国番号、電話番号を全桁 (先頭の0を除いた市外局番を含む) で入力 → 「送信者」欄に送信者名を入力 → 《完了》 → メッセージを確認 → 《はい》 → 《OK》

設定

メモリの設定

メモリに関する設定

共通操作 <<スタート>> → 「設定」 → 「次へ...」 → 「メモリ情報」

メモリの情報を確認する

メモリ、記憶領域、メモリカードの使用領域および空き領域が確認できます。

設定

通信の設定

通信に関する設定

共通操作 <<スタート>> → 「設定」 → 「接続」

GPRS を追加する

「GPRS」 → 「追加...」 → 以下の項目を設定 → <<完了>>
・ 名前 ・ 接続先 ・ アクセスポイント
・ ユーザー名 ・ パスワード ・ 認証の種類
・ プライマリ DNS ・ セカンダリ DNS ・ IP アドレス

GPRS を編集する

「GPRS」 → 編集する GPRS を反転表示 → <<メニュー>> → 「編集」 → 以下の項目を設定 → <<完了>>
・ 接続先 ・ アクセスポイント ・ ユーザー名
・ パスワード ・ 認証の種類 ・ プライマリ DNS
・ セカンダリ DNS ・ IP アドレス

GPRS を削除する

「GPRS」 → 削除する GPRS を反転表示 → <<メニュー>> → 「削除」 → <<はい>>

プロキシを追加する

「プロキシ」 → 「追加...」 → 以下の項目を設定 → <<完了>>
・ 名前 ・ 接続元 ・ 接続先 ・ プロキシ (名前: ポート)
・ 種類 ・ ユーザー名 ・ パスワード

プロキシを編集する

「プロキシ」 → 編集するプロキシを反転表示 → <<メニュー>> → 「編集」 → 以下の項目を設定 → <<完了>>
・ 接続元 ・ 接続先 ・ プロキシ (名前: ポート)
・ 種類 ・ ユーザー名 ・ パスワード

プロキシを削除する	「プロキシ」→削除するプロキシを反転表示→《メニュー》→「削除」→《はい》
VPN を追加する	「次へ...」→「VPN」→「追加...」→以下の項目を設定→《完了》 <ul style="list-style-type: none"> ・ 名前 ・ VPN の種類 ・ サーバー ・ 接続元 ・ 接続先 ・ ユーザー名 ・ パスワード ・ ドメイン ・ IPsec 認証 ・ IPsec 事前共有キー
VPN を編集する	「次へ...」→「VPN」→編集する VPN を反転表示→《メニュー》→「編集」 →以下の項目を設定→《完了》 <ul style="list-style-type: none"> ・ VPN の種類 ・ サーバー ・ 接続元 ・ 接続先 ・ ユーザー名 ・ パスワード ・ ドメイン ・ IPsec 認証 ・ IPsec 事前共有キー
VPN を削除する	「次へ...」→「VPN」→削除する VPN を反転表示→《メニュー》→「削除」→《はい》
Enhanced GPS を設定する	お買い上げ時 無効 「次へ...」→「Enhanced GPS 設定」→以下の操作を実行→《完了》 <ul style="list-style-type: none"> ・ 「XTRA 有効」欄で有効/無効を選択 ・ XTRA が有効な場合、「自動ダウンロード」欄で有効/無効を選択 ・ 自動ダウンロードが有効な場合、「ダウンロード間隔（時間）」欄で時間を設定 ・ 自動ダウンロードが無効な場合、「XTRA データのダウンロード」→《OK》
ドメインへ登録する	「次へ...」→「ドメインへの登録」→《登録》→以下の項目を設定→画面の指示に従って設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会社の電子メールアドレス ・ 登録パスワード ・ 「サーバーを自動的に検出する」
ドメインへ登録する（詳細設定）	「次へ...」→「ドメインへの登録」を反転表示→《メニュー》→「詳細設定」 →以下の項目を設定→《完了》 <ul style="list-style-type: none"> ・ インターネット接続 ・ 社内ネットワークの接続 ・ WAP 接続 ・ セキュアな WAP 接続

ドメインへ登録する (オプション)	<p>「次へ...」→「ドメインへの登録」を反転表示→«メニュー»→「詳細設定」→«メニュー»→「オプション」→以下の項目を設定→«完了»</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ リダイヤル試行回数 ・ アイドル時の切断までの時間 ・ PC の接続先
ドメインへ登録する (URL 例外設定の追加)	<p>「次へ...」→「ドメインへの登録」を反転表示→«メニュー»→「詳細設定」→«メニュー»→「URL 例外設定」→«メニュー»→「追加」→URL パターンを入力→«完了»</p>
ドメインへ登録する (URL 例外設定の編集)	<p>「次へ...」→「ドメインへの登録」を反転表示→«メニュー»→「詳細設定」→«メニュー»→「URL 例外設定」→編集する URL パターンを反転表示→«メニュー»→「編集」→URL パターンを入力→«完了»</p>
ドメインへ登録する (URL 例外設定の削除)	<p>「次へ...」→「ドメインへの登録」を反転表示→«メニュー»→「詳細設定」→«メニュー»→「URL 例外設定」→削除する URL パターンを反転表示→«メニュー»→「削除」→«はい»</p>

設定

外部接続の設定

Wi-Fi に関する設定

共通操作 <<スタート>>→「設定」→「接続」

Wi-Fi 機能を設定／解除する	お買い上げ時○ff	「次へ...」→「Wi-Fi」→<<メニュー>>→「Wi-Fi をオンにする」／「Wi-Fi をオフにする」
ネットワークを追加する	お買い上げ時○ff	「次へ...」→「Wi-Fi」→<<メニュー>>→「追加」→以下の項目を設定→<<完了>> <ul style="list-style-type: none">・ ネットワーク名 (SSID)・ ネットワークの種類・ これは非表示のネットワークです・ これはデバイスとデバイス (ad-hoc) の接続です・ 認証・ データ暗号化・ 自動的に提供されるキーを使用する・ ネットワークキー・ キーインデックス・ IEEE 802.1X ネットワークアクセスコントロールを使用・ EAP の種類
ネットワークを編集する		「次へ...」→「Wi-Fi」→編集対象のネットワークを反転表示→<<メニュー>>→「編集」→以下の項目を設定→<<完了>> <ul style="list-style-type: none">・ ネットワークの種類・ これは非表示のネットワークです・ これはデバイスとデバイス (ad-hoc) の接続です・ 認証・ データ暗号化・ 自動的に提供されるキーを使用する・ ネットワークキー・ キーインデックス・ IEEE 802.1X ネットワークアクセスコントロールを使用・ EAP の種類

ネットワークを削除する	「次へ ...」 → 「Wi-Fi」 → 削除対象のネットワークを反転表示 → «メニュー» → 「削除」 → «はい»
ネットワークの詳細設定を編集する	「次へ ...」 → 「Wi-Fi」 → «メニュー» → 「詳細設定」 → 以下の項目を設定 → «完了» <ul style="list-style-type: none"> ・ アクセスするネットワーク ・ 利用可能なネットワーク ・ Wi-Fi をオフにする
Wi-Fi の状態を確認する	「次へ ...」 → 「Wi-Fi の状態」 → «完了»
Wi-Fi を常にオンにする	お買い上げ時 <input type="checkbox"/> off 「次へ ...」 → 「Wi-Fi を常にオン」 → 「Wi-Fi を常にオン」 にチェックをつける / 外す → «完了»

Bluetooth[®] に関する設定

共通操作 «スタート» → 「設定」 → 「接続」 → 「Bluetooth」

Bluetooth [®] 機能を設定 / 解除する	お買い上げ時 <input type="checkbox"/> off 「Bluetooth」 → «メニュー» → 「Bluetooth をオンにする」 / 「Bluetooth をオフにする」
他の Bluetooth [®] 機器から検出可能 / 不可にする	お買い上げ時 <input type="checkbox"/> off 「Bluetooth」 → «メニュー» → 「検出可能にする」 / 「検出不可にする」
Bluetooth [®] 対応機器を検索して登録する	「Bluetooth」 → 「新しいデバイスの追加 ...」 → 登録する機器を選択 → 認証コード (4 ~ 16 桁) を入力 → «次へ» → 相手機器側で 30 秒以内に同じ認証コードを入力
ヘッドセットの接続を設定する	「ヘッドセット マネージャー」 → 設定を行う機器を反転表示 → «メニュー» → 「すべて接続」 / 「すべて切断」 / 「ハンズ フリーの接続」 / 「ハンズ フリーの切断」 / 「ステレオ ヘッドセットの接続」 / 「ステレオ ヘッドセットの切断」を選択 → «完了»
ヘッドセット接続時にポップアップが表示されるかどうかを設定する	「ヘッドセット マネージャー」 → 「自動接続ポップアップ」のチェックをつける / 外す → «完了»
プリンターの接続を設定する	「既定のプリンター マネージャー」

デバイス情報と Bluetooth® の情報を確認する	「個人情報設定」→《完了》 ・ デバイス名、デバイスのアドレス、Bluetooth® ハードウェアのバージョン、Bluetooth® ソフトウェアのバージョンが確認できます。
着信ビームを受信するかどうかを設定する お買い上げ時 On	《スタート》→「設定」→「接続」→「ビーム」→「着信ビームを受信する」のチェックをつける／外す→《完了》

USB 接続モードに関する設定

共通操作 《スタート》→「設定」→「接続」→「USB」

USB 接続時の設定を変更する お買い上げ時 USB 接続設定：ActiveSync、高度なネットワーク機能を有効にする：On	「USB 接続設定」欄で接続の種類を選択→《完了》
---	---------------------------

設定

その他の設定

ユーザー補助に関する設定

共通操作 <<スタート>>→「設定」→「次へ...」→「次へ...」→
「ユーザー補助」

確認タイムアウトを設定する

お買い上げ時 5 秒

「確認タイムアウト」欄でタイムアウト時間を選択→<<完了>>

エラー報告に関する設定

共通操作 <<スタート>>→「設定」→「次へ...」→「次へ...」→
「エラー報告」

エラー報告を有効にするかどうかを設定する

お買い上げ時 有効にする（推奨）

「エラー報告」欄で報告の「有効にする（推奨）」／「無効にする」を選択→<<完了>>

カスタマーフィードバックに関する設定

共通操作 <<スタート>>→「設定」→「次へ...」→「次へ...」→
「カスタマーフィードバック」

カスタマーフィードバックを有効にするかどうかを設定する

お買い上げ時 報告オプション

「フィードバックの報告」欄で報告の「報告オプション」／「無効」／「有効（推奨）」を選択→<<完了>>

管理プログラムに関する設定

共通操作 <<スタート>>→「設定」→「次へ...」→「次へ...」→
「次へ...」→「管理プログラム」

管理プログラムのインストール履歴を確認する

法人ユーザーのアドミニストレータが Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 用にインストールする管理プログラムの一覧が表示されます。