


みまもりケータイ SoftBank 005Z

ご利用にあたっての注意事項

みまもりケータイ（以下：本機）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本機をご利用いただくにあたり、以下の内容をご確認のうえ、必要に応じて本機に同梱されている取扱説明書をご覧ください。

■ 初期設定（オーナー設定）について

- 本機のご利用には、オーナーの登録が必要です。
- オーナーは、ソフトバンク携帯電話またはディズニー・モバイル携帯電話（以下：ソフトバンク携帯電話）の番号を設定してください。
- オーナー登録がお済みでない場合は、本機の電話番号でMy SoftBankまたはMy Disney Mobile（以下：My SoftBank）にログインし、必ず設定を行ってください。
 - ※ 店頭でのご購入時にオーナー登録を行った場合は、My SoftBankでのオーナー登録は不要です。
 - ※ オーナー登録が完了した場合、登録した携帯電話に設定完了通知メッセージ（SMS）が送信されます。オーナー登録が正常に完了していない場合、本機のご利用ができませんのでご注意ください。
 - ※ 本機の電話番号でMy SoftBankにログインするためにはパスワード発行が必要です。My SoftBankで発行手続きを行っていただいてから2～5日後に、ご契約いただいている住所にパスワードを郵送いたします。
- オーナーに登録した携帯電話は、以下の機能が利用できます。
 - 本機からの電話を受ける
 - 本機へ電話をかける
 - My SoftBankから本機の設定を行う
- オーナーに登録した携帯電話は、以下のSMSを受信することができます。
 - 緊急SMS（緊急ブザーが鳴ったときにSMSを受信する）
 - ワンタッチSMS（本機から電話をかけたときにSMSを受信する）
 - 設定完了通知メッセージ（My SoftBankからの設定が完了したときにSMSを受信する）
 - その他（本機の電源が切れたとき、本機の電池残量が少なくなったときにSMSを受信する）
- オーナー設定以外にも、本機の「メンバー設定」、「動作設定」、「リセット」をMy SoftBankから行うことができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
 - オーナー携帯電話からアクセスする場合*  (Yahoo!ケータイにアクセス) ➡ 設定・申込
 - パソコン・スマートフォンからアクセスする場合 <http://my.softbank.jp/>

* S!ベーシックバックにご加入いただいていない場合、携帯電話からMy SoftBankへはアクセスできませんのでご注意ください。

■ 着信モードについて

本機では、電話を受けるときの動作をMy SoftBankから設定できます。（詳しくは取扱説明書をご覧ください）

- 自動着信モード
 - 電話がかかってきたら着信音が1コール鳴り、通話が自動的に開始されます。
 - スピーカーから相手の声が聞こえて、ハンズフリーで通話ができます。
 - ※ 自動着信モードのときに相手からの電話を受けた場合、通話の終了は本機から行えません。必ず相手側から通話を終了してもらうようにしてください。
- 手動着信モード
 - 通常の携帯電話と同様、ワンタッチボタンを押して電話を受けることができます。

■ お問い合わせ先

ソフトバンクモバイル株式会社 www.softbank.jp

ソフトバンクカスタマーサポート 総合案内

■ ソフトバンク携帯電話から …157[無料]

■ 一般電話から …0800-919-0157[無料]

※ 自動音声受付時間:24時間 / お問い合わせ受付時間:9:00～20:00(但し一部のお問い合わせを除く)

※ お問い合わせ先に関する詳細は、取扱説明書(4-9)をご覧ください。

■ ご利用上のご注意および免責事項

- ・本機は、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを取り付けて電池カバー止めネジがしっかり締まった状態でIPX5(旧JIS保護等級5)の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ・本機では緊急通報(110、119、118)の発信はできません。
- ・本機のご利用には、専用のUSIMカードが必要となります。専用USIMカードは他のソフトバンク携帯電話では原則使用できません。
- ・本機は海外でのご利用はできません。
- ・SMS受信、S1メール(MMS)の送受信、ウェブ、TVコール、64Kデジタルデータ通信、緊急地震速報の受信はできません。
- ・本機からの音声発信により留守番電話へ接続した際に、録音のやり直しなど一部の操作ができませんのでご注意ください。
- ・SMSに添付された現在地URLへアクセスするには、S1ベーシックパックにご加入いただく必要があります。
- ・ご利用の携帯電話によっては、現在地URLへアクセスできない場合がありますのでご注意ください。
- ・現在地を測定した後にSMSを送信するため、SMS送信に時間がかかる場合があります。
- ・現在地の測位に成功しなかった場合には、URLが添付されていないSMSが送信されます。
- ・一部の基地局では電波の受信状況などにより、位置情報の測位ができない場合がございますので、ご注意ください。事象が発生する可能性のあるエリアにつきましては、弊社みまもりケータイ製品サイト内のお客さまサポートページをご確認ください。
- ・本機が圏外の場合には、各種SMSは送信されませんのでご注意ください。
- ・電源が切れたことをお知らせする内容のSMSを送信するため、電源が切れるまでに時間がかかる場合があります。
- ・電池残量が少なくなり、電源が自動的に切れた場合、SMSが送信されない場合があります。
- ・緊急ブザーは安全を保証するものではありません。また、電源が入っていないと緊急ブザーを鳴らすことはできません。
- ・緊急ブザーを鳴らしてすぐに止めた場合、SMSが送信されない場合がございますのでご注意ください。
- ・緊急ブザーの音量は調節できません。また、緊急ブザーは緊急ブザースイッチを押しこんで止めるか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ・本機の設定はネットワーク経由(SMS送信)で行うため、設定操作を行っても電波状況などの理由で設定が完了しない場合があります。設定内容はMy SoftBank内のサービス・端末設定よりご確認くださいませ。
- ・オーナー設定、メンバー設定、リセットは9:00～21:00でのみ設定可能です。設定時間外での操作内容は設定した順番で予約され、翌日の9:00以降に反映されます。同じ項目を複数回設定した場合は予約順に反映されるため、最後の設定内容が反映されます。予約状態の操作内容は設定が反映されるまでMy SoftBankでは表示されませんのでご注意ください。
- ・ソフトバンク携帯電話からMy SoftBankへアクセスする際の1パケット通信料は有料となります。ただし、ソフトバンク携帯電話(SoftBankスマートフォン<Xシリーズ含む>、iPhone、iPadを除く)からMy SoftBank内のみまもりケータイ設定サイトへのアクセスについては無料となります。
- ・オーナーの登録/変更完了時に、設定メニューへ直接アクセスできるURLが記載されたSMSが、オーナーに登録した携帯電話に届きます。こちらのURLから本機の設定メニューへのアクセスは、S1ベーシックパックへご加入いただいていないお客様でもご利用いただけます。
- ・譲渡・解約等で本機のご利用をおやめになる場合は、事前にMy SoftBankより本機の設定をリセットしてください。リセットが完了するまでは、設定された情報で本機の機能が動作し、譲受者にて閲覧される可能性があります。
- ・オーナー及びメンバーは電話番号で登録するため、オーナーあるいはメンバーの携帯電話が譲渡された場合、オーナー登録・メンバー登録も引き継がれますのでご注意ください。
- ・「位置ナビ検索」機能をご利用いただくには、検索側の携帯電話で「位置ナビ」「位置ナビ検索者設定」「S1ベーシックパック」へのお申し込みが必要となります。また、位置ナビ検索者設定のお申し込みはソフトバンクショップと一部の店舗でのみ可能です。